الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de L'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

جامعة وهران 2 محمد بن أحمد
Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed

معهد الصيانة و الأمن الصناعي
Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle

Département de Maintenance en Électromécanique

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master

Filière : Électromécanique
Spécialité : Maintenance industrielle et électromécanique

Thème

Réalisation d'une plateforme de maintenance prédictive « PdM-P 4.01 »

Présenté et soutenu publiquement par :

BOUNAB Loubna

BOUALEM Sihem

Devant le jury composé de :

Nom et Prénom	Grade	Etablissement	Qualité
MOULAI-KHATIR	MCA	IMSI-UNIV. D'ORAN 2	**Président**
NOUREDDINE Rachid	Professeur	IMSI-UNIV. D'ORAN 2	**Encadreur**
YAHYAOUI Reda	MCA	IMSI-UNIV. D'ORAN 2	**Examinateur**

Année 2025/2026

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre parcours universitaire et à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nous exprimons nos remerciements les plus sincères à notre encadrant, le **Professeur Noureddine Rachid**, pour sa confiance, sa disponibilité constante, ses précieux conseils techniques et sa direction éclairée tout au long de ce travail. Sa rigueur scientifique et ses encouragements ont été un guide fondamental pour mener à bien ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral et technique qui nous a accompagnés tout au long de notre cursus universitaire. Merci à tous nos enseignants pour leur dévouement, la transmission de leur savoir et leur soutien constant. Grâce à vous, nous franchissons aujourd'hui cette étape cruciale pour l'obtention de notre diplôme et l'entrée dans le monde de l'ingénierie.

Nous adressons également nos remerciements à **Hafnaoui Mohamed Adnane**, ancien étudiant de l'IMSI, pour son expérience et ses connaissances en intelligence artificielle, en conception 3D et en programmation, qui ont apporté un soutien précieux à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre travail et d'honorer notre soutenance de leur présence.

Dédicaces

C’est avec le cœur rempli de gratitude que je dédie ce travail à ceux qui ont éclairé mon chemin.

***À mes chers parents**, Les mots me manquent pour exprimer l’immensité de mon amour et de ma reconnaissance. Vous avez été mes piliers, mes plus grands supporters et le moteur de ma réussite. Ce travail est le fruit de vos sacrifices, de vos prières quotidiennes et de votre foi inébranlable en moi. J'espère que ce diplôme sera à la hauteur de vos espérances et qu'il fera briller la fierté dans vos yeux. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à vous que je le dois.*

***À mon cher grand-père HBIBI**, Avec toute mon affection et mon profond respect. Ton amour, ta sagesse et les valeurs que tu m’as transmises ont été une source d’inspiration tout au long de mon parcours. Je te dédie ce travail en témoignage de ma gratitude et de mon attachement.*

***À mon binôme, Loubna**, Plus qu'une partenaire de travail, tu as été une alliée précieuse dans cette aventure. Merci pour ta patience, ton dévouement et pour tous ces moments de doutes partagés que nous avons su transformer en réussites. Ce mémoire est notre victoire.*

***À ma meilleure amie, Habiba**, Merci d'avoir toujours été là, d'avoir écouté mes angoisses tard la nuit et de m'avoir redonné le sourire quand la fatigue s'installait. Ta présence à mes côtés est un cadeau précieux.*

À vous tous, merci d'avoir partagé ce rêve avec moi.

BOUALEM Sihem

Dédicaces

À mes parents :

À mon père, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour avoir été un pilier constant à chaque étape de ma vie, pour ton soutien indéfectible et ta présence rassurante.

À ma mère, merci d'avoir toujours été là pour moi dans les moments de doute comme dans les moments de joie, en m'offrant ton amour inconditionnel, ta bienveillance et ton réconfort.

À ma chère mima,

Je te remercie profondément pour tes prières précieuses et tes encouragements constants. Savoir que tu crois en moi et que tu penses à moi m'apporte une force immense au quotidien. Je t'aime très fort.

À ma chère amie Hadjer,

Je te remercie pour ta présence fidèle et ton soutien sans faille. Tu as toujours été là pour moi, et je te suis reconnaissant pour ton affection sincère et ta manière de m'accepter tel que je suis. Tu es pour moi la sœur que je n'ai jamais eue.

À mes amies Sihem et Habiba,

Je vous remercie pour tous les moments partagés, votre solidarité, et les souvenirs inoubliables que nous avons construits tout au long de ce parcours. Votre présence a rendu ce chemin plus léger et plus précieux.

BOUNAB Loubna

Résumé

Ce projet vise à développer un système intelligent de maintenance prédictive basé sur les technologies Edge Computing, IoT et Intelligence Artificielle pour la surveillance des moteurs électriques. Le système utilise un ESP32-WROOM comme nœud d'acquisition connecté à un accéléromètre ADXL345, un capteur de température DS18B20 et un capteur de chocs SW420 afin de collecter les données vibratoires et thermiques en temps réel. Les caractéristiques RMS et Peak sont extraites localement puis transmises via le protocole MQTT vers un Raspberry Pi 4 hébergeant un modèle d'apprentissage automatique Random Forest pour la classification des états du moteur (HEALTHY, WARNING, FAILURE). Une interface de supervision Grafana ainsi qu'un système d'alertes physiques par LEDs et buzzer permettent une visualisation et une réaction instantanées. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité d'une architecture Edge AI autonome pour la détection rapide des anomalies dans le contexte de l'Industrie 4.0.

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ذكي للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الحوسبة الطرفية (Edge Computing) وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة المحركات الكهربائية. يعتمد النظام على وحدة ESP32-WROOM لجمع البيانات من مستشعر الاهتزاز ADXL345 ومستشعر الحرارة DS18B20 ومستشعر الصدمات SW420 من أجل مراقبة حالة المحرك في الزمن الحقيقي. يتم استخراج مؤشرات RMS وPeakمحليًا ثم إرسالها عبر بروتوكول MQTT إلى لوحة Raspberry Pi 4التي تستضيف خوارزمية Random Forest لتصنيف حالة المحرك إلى: سليم، إنذار، أو عطل خطير. كما يتضمن النظام واجهة مراقبةGrafanaونظام إنذار باستعمال مصابيح LED وصفارة إنذار للتنبيه الفوري. أظهرت النتائج فعالية النظام في الكشف السريع عن الأعطال وتحقيق مراقبة ذكية ومستقلة ضمن بيئة الصناعة 4.0.

Abstract

This project aims to develop an intelligent predictive maintenance system based on Edge Computing, IoT, and Artificial Intelligence technologies for monitoring electric motors. The system uses an ESP32-WROOM acquisition node connected to an ADXL345 accelerometer, a DS18B20 temperature sensor, and a SW420 shock sensor to collect vibration and thermal data in real time. RMS and Peak features are locally extracted and transmitted via the MQTT protocol to a Raspberry Pi 4 hosting a Random Forest machine learning model for motor state classification (HEALTHY, WARNING, FAILURE). A Grafana monitoring interface and a physical alert system using LEDs and a buzzer provide real-time visualization and immediate reaction. The obtained results demonstrate the effectiveness of an autonomous Edge AI architecture for rapid anomaly detection in the industry 4.0 environment.

Sommaire

REMERCIEMENTS……... i
Dédicaces……..... ii
Résumé……..... iv
Sommaire……..... v
Liste des figures……..... viii
Liste des tableaux……..... ix
Liste des abréviations…….. x
Introduction générale……... 1
Chapitre I : Revue de Littérature……..…. 4
1.1 Introduction……..... 5
1.2 Évolution de la Maintenance Industrielle……. 6
1.2.1 Maintenance corrective et préventive…….. 6
1.2.2 L'ère de la maintenance prédictive……..... 8
1.3 Surveillance Conditionnelle par Analyse Vibratoire…… 9
1.3.1 Impact des variateurs de vitesse (PWM / VFD) sur la signature vibratoire…… 10
1.3.2 L'importance du RMS et des pics d'amplitude dans l'usure mécanique……..... 12
1.4 Intelligence Artificielle et Systèmes Distribués (Industrie 4.0) …… 14
1.4.1 Architectures Centralisées (Cloud) vs Traitement à la Source (Edge Computing)…..... 15
1.4.2 Les Protocoles Machine-to-Machine (M2M) et l'Internet des Objets (IoT) …… 17
1.5 Objectifs du mémoire……. 19
1.6 Conclusion……. 20
Chapitre II : Analyse Théorique et Mathématique du Système……. 22
2.1 Principe de Fonctionnement…….. 23
2.1.1 Couche 1 : Acquisition physique et Micro-Edge Computing (Nœud ESP32) …… 23
2.1.2 Couche 2 : Routage et connectivité asynchrone M2M (Relais réseau local) …….. 24
2.1.3 Couche 3 : Décision, actuation et supervision (Cerveau intelligent) ……... 24
2.2 Mathématiques de l'Acquisition Physique (Accéléromètre MEMS) …… 25
2.2.1 Transduction capacitive et numérisation des signaux……... 25
2.2.2 Suppression du vecteur de gravité (Compensation d'offset) …… 26
2.2.3 Module d'amplitude géométrique tridimensionnel (Norme euclidienne L2) …….. 27
2.3 Équations du Traitement du Signal (Digital Signal Processing) ……... 28
2.3.1 Formule de l'énergie vibratoire globale(RMS) …… 28
2.3.2 Conservation des extrema (Peak Vibration) ……. 29
2.4 Modèles Mathématiques d'Apprentissage Automatique…… 30
2.4.1 comparaison entre réseaux neurones et random forest ……..... 31
2.4.2 Les Arbres de Décision (Random Forest) ……. 33
2.5 Conclusion…….. 35
Chapitre III : Conception et Construction Matérielle et logicielle …… 36
3.1 Architecture Système Matérielle…… 37
3.2 Partie Électrique et Capteurs : L'Instrumentation de l'Actif……. 39

3.2.1 Choix stratégique de l'actif d'étude…….. 40
3.2.2 Unité Périphérique (Nœud) : ESP32-WROOM…… 40
3.2.3 Cerveau Central et Hébergement Local : Raspberry Pi 4……. 41
3.2.4 L'Analyseur d'Inertie : Accéléromètre ADXL345…….. 42
3.2.5 L'Analyseur Thermique Statorique : Capteur DS18B20……. 42
3.2.6 Détection Binaire d'Événements Brutaux : Capteur SW420…… 43
3.3 Systèmes d'Exploitation et Écosystème Logiciel de la Passerelle Edge…… 44
3.3.1 Système d'Exploitation : Raspberry Pi OS Lite (64-bit) …….. 44
3.3.2 Programmation du Nœud ESP32 : Arduino IDE et C++……..... 45
3.3.3 Apprentissage Hors-ligne : Python et Google Colab…… 46
3.3.4 Broker de Messagerie M2M : Mosquitto et MQTT……. 46
3.3.5 Stockage Temporel Local : InfluxDB…….. 47
3.3.6 Interface de Supervision Dynamique : Grafana…… 47
3.4 Conception et Modélisation Mécanique du Smart-Châssis…… 48
3.4.1 Modélisation Tridimensionnelle Initiale sous SolidWorks……... 48
3.4.2 Fabrication par Impression 3D du Support Moteur et Capteurs…… 48
3.5 Assemblage et Câblage de l'Instrumentation……. 48
3.5.1 Assemblage et Intégration des Capteurs…… 50
3.5.2 Câblage des Actionneurs de Supervision (Raspberry Pi 4) …….. 50
3.6 Conclusion……. 51
Chapitre IV : Implémentation Logicielle et Architecture IoT et Validation expérimentale…… 52
4.1 Implémentation logicielle du système ……. 53
4.1.1 Extraction MathématIque des Données « Micro-Edge Processing » …….. 54
4.1.2 Logique algorithmique d'intégration et calcul RMS / Peak……. 54
4.2 Connectivité et Base de Données Isolée……..... 54
4.2.1 Réseau Intranet et Broker Mosquitto (MQTT) ……..... 56
4.2.2 Base de Données Temps Réel : InfluxDB……..….. 57
4.2.3 Logique Servante de la Gateway (Script Python Principal) ……..… 57
4.2.4 Interface de Supervision : Grafana…… 58
4.3 Validation expérimentale…….. 59
4.3.1 Procédure de Calibration In-Situ…….. 61
4.3.1.1 Protocole d'Assiette Plate…….. 61
4.3.1.2 Calcul d'Offsets d'Acquisition Statique……. 63
4.3.2 Collecte de données réelles…… 64
4.3.3 Protocoles Physiques de Simulation d'Anomalies…… 65
4.3.4 Validation Virtuelle de l'Algorithme…… 65
4.3.4.1 Évaluation du Rendement Global……..... 65
4.3.4.2 Hiérarchie Physique des Signaux (Feature Importance)……. 66
4.3.5 Bilan récapitulatif…….. 67
4.4 Conclusion …… 67
Conclusion Générale……..... 68

Références…… 70
Annexes…… 75

Liste des figures

FIGURE I.1 : Comparaison des différents types de maintenance industrielle…… _07_
FIGURE I.2 : Comportement d'un actif industriel modélisé selon la courbe P-F…….. 08
FIGURE I.3 : Modification d'un signal vibratoire temporel vers un état de détérioration……. 10

FIGURE I.4 : Signal vibratoire brut (avant filtrage) et signal lissé (passe-bas)…….. 12
FIGURE I.5 : Représentation d'un signal à faible RMS comportant des impacts locaux élevés… 14
FIGURE I.6 : Schéma conceptuel de l'architecture (Micro-Edge DAQ vs Edge Computing)….. 16
FIGURE I.7 : Modèle Publish-Subscribe vs Request-Response (Architecture MQTT)……. 18
FIGURE II.1 : Diagramme d'architecture globale du système sur trois couches…… 23
FIGURE II.2 : Référentiel de mesure et orientation des axes du capteur ADXL345…….. 28
FIGURE II.3 : Comportement mathématique du RMS par rapport au Peak (Sinusoïde bruitée)… 30
FIGURE II.4 : Comparaison de l'occupation mémoire : Réseaux de Neurones vs Random Forest…… 32
FIGURE II.5 : Principe de fonctionnement du modèle Forêt Aléatoire en Edge AI……. 33
FIGURE II.6 : Cartographie géométrique des zones de décision de l'IA (Healthy/Warning/Failure)…….. 35
FIGURE III.1 : Diagramme détaillé de l'architecture matérielle distribuée…….…… 38
FIGURE III.2 : DC Moteur RS380S 3.6 v ……. 40
FIGURE III.3: ESP32 WROOM …… 41
FIGURE III.4: Raspberry Pi 4 Model B …….. 42
FIGURE III.5 : L'accéléromètre ADXL345 GY-291 …… 42
FIGURE III.6 : Capteur de Température DS18B20 ……... 43
FIGURE III.7 : Capteur de Shock SW420 …….. 43
FIGURE III.8 : Schéma technique des composants du Raspberry Pi 4 Model B…… 45
FIGURE III.9 : Schéma de brochage (pinout) de l'ESP32-WROOM et ses interfaces……... 46
FIGURE III.10 : Chaîne d'intégration logicielle de la Gateway Edge……..…….. 48
FIGURE III.11 : Modélisation 3D du support mécanique sous SolidWorks……..…. 49
FIGURE III.12: Photographie du châssis réel obtenu par impression 3D……... 49
FIGURE III.13: Vue détaillée de l'intégration de l'accéléromètre sur le moteur……. 51
FIGURE III.14: Schéma de câblage complet et disposition géométrique des composants……. 52
FIGURE IV.1 : Interface de supervision Grafana - État du Moteur : SAIN…… 59
FIGURE IV.2 : Interface de supervision Grafana - État du Moteur : WARNING…….. 59
FIGURE IV.3 : Interface de supervision Grafana - État du Moteur : FAILURE / DANGER……. 60
FIGURE IV.4 : Photographie de la procédure de calibration in-situ (Mise au zéro)…… 62
FIGURE IV.5: Nuage de points (Scatter Plot) des données réelles collectées (Zonage)……. 64
FIGURE IV.6 : Matrice de confusion validant la précision de 100% du classificateur…… 65
FIGURE IV.7 : Histogramme de l'importance relative des variables (Feature Importance)…… 66

Listes des tableaux

TABLEAU I.1 : Synthèse comparative entre le Cloud Computing et le Edge Computing……. 16
TABLEAU V.1 : Valeurs brutes de calibration (Offsets) enregistrées sur les axes X, Y et Z…… 63
TABLEAU V.2 : Synthèse des seuils opérationnels et zones de décision physique……... 65
TABLEAU V.3 : indicateurs de performance mesurés sur l'architecture Edge Computing proposée…… 67

Liste des abréviations

ADC : Analog-to-Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique).

ANN : Artificial Neural Networks (Réseaux de Neurones Artificiels).

CBM : Condition-Based Maintenance (Maintenance Conditionnelle).

CVM : Condition Vibration Monitoring (Surveillance Vibratoire).

DAQ : Data Acquisition (Acquisition de Données).

FPU : Floating Point Unit (Unité de Calcul en Virgule Flottante).

GPIO : General Purpose Input/Output (Entrées/Sorties Programmables).

HTTP : HyperText Transfer Protocol.

IA : Intelligence Artificielle.

IIoT : Industrial Internet of Things (Internet des Objets Industriels).

IoT : Internet of Things (Internet des Objets).

JSON : JavaScript Object Notation (Format de données léger).

LSB : Least Significant Bit (Bit le moins significatif).

M2M : Machine-to-Machine.

MAC : Multiply-Accumulate (Opération mathématique IA).

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport (Protocole de messagerie léger).

PdM : Predictive Maintenance (Maintenance Prédictive).

PLA : Polylactic Acid (Plastique pour impression 3D).

PWM : Pulse Width Modulation (Modulation de Largeur d'Impulsion).

RMS : Root Mean Square (Valeur Efficace).

RTU : Remote Terminal Unit (Unité de Terrain Distante).

RUL : RemainingUseful Life (Durée de Vie Utile Restante).

SCADA : Supervisory Control and Data Acquisition.

SRAM : Static Random Access Memory.

VFD : Variable Frequency Drive (Variateur de Vitesse).

Introduction générale

Introduction générale

Le monde manufacturier est en train de vivre la révolution du numérique, la quatrième révolution industrielle, « Industrie 4.0 ». Au centre de cette transformation, l'intégration des systèmes cyber-physiques et de l'Internet des objets industriels. La synchronisation des lignes de production et la minimisation des temps morts non planifiés sont devenues des priorités économiques absolues dans ce contexte fortement interconnecté. Traditionnellement, les stratégies de maintenance reposent sur des techniques de maintenance corrective (équipement en panne → maintenance) et de maintenance préventive (maintenance à des intervalles réguliers), approches qui sont souvent coûteuses et non optimisées. De nos jours, le développement des capteurs à faible coût et des algorithmes de traitement de données ouvre la voie à une approche beaucoup plus efficace : la maintenance prédictive.

Les moteurs électriques, et notamment les moteurs à courant continu pilotés par variateur de fréquence, sont les muscles de la quasi-totalité des systèmes automatisés. Cependant, ces machines sont fortement soumises à des contraintes mécaniques comme l'usure des roulements, la friction ou encore le déséquilibre structurel (balourd). Ces défauts, imperceptibles à l'œil nu, produisent très tôt des signatures physiques mesurables, telles que des variations thermiques et des ondes vibratoires. Ces données ont longtemps nécessité des flux d'information massifs en continu vers des serveurs distants (informatique en nuage). Pour les industriels, cette vision centralisée présente aujourd'hui des inconvénients majeurs, notamment la nécessité d'une connexion permanente à Internet, la saturation de la bande passante locale, la vulnérabilité aux cyberattaques et la latence parfois critique en cas de défaillance imminente.

L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir et réaliser une architecture d'Internet des objets distribuée et autonome, entièrement basée sur l'intelligence artificielle et le paradigme du « calcul en périphérie » ou « traitement à la source ».

L'approche de ce travail est basée sur la séparation des fonctions d'acquisition des données (nœud capteur) et des fonctions de décision (passerelle de calcul en périphérie), afin de garantir un traitement en temps réel sans dépendance à l'informatique en nuage. Dans la première phase du système, un microcontrôleur ESP32-WROOM a été utilisé comme station de relevé local. L'ESP32 est installé sur un banc de test et un châssis spécialement conçu puis fabriqué par impression 3D en PLA (acide polylactique), assurant la stabilité mécanique et le support de l'ensemble du système.et d'interface avec des instruments de haute précision : un accéléromètre

tridimensionnel MEMS (ADXL345) qui numérise la mécanique rotative, un capteur numérique d'impact brusque (SW420) et une sonde thermique numérique à contact (DS18B20). L'innovation locale consiste à intégrer les calculs de traitement du signal (calcul de la valeur efficace — RMS —) directement dans le code du microcontrôleur, au lieu de transmettre les données brutes sur le réseau, ce qui permet de réduire considérablement le trafic réseau.

Dans la deuxième phase, les informations traitées sont acheminées sur un réseau local autonome vers un serveur passerelle fonctionnant sous Raspberry Pi 4 et Linux. Cette passerelle s'appuie sur la mise en place d'un protocole asynchrone de communication machine à machine « MQTT » (via un courtier MQTT Mosquitto) pour assurer des échanges ultra-légers de paquets structurés (JSON). C'est au sein de cette unité de calcul que s'exécute le modèle d'intelligence artificielle développé en Python. Au lieu de recourir à des réseaux de neurones complexes, un algorithme d'apprentissage automatique de type Forêt Aléatoire est déployé et préalablement entraîné sur des bases de données expérimentales classifiées (SAIN, ANOMALIE, DÉFAILLANCE) afin de classifier les signatures vibratoires avec une grande précision en quelques millisecondes.

Enfin, l'intérêt d'un système d'intelligence artificielle dans l'industrie est de prévenir les opérateurs de maintenance de manière visuelle et physique, de façon ergonomique et fiable. En aval de cette chaîne cyber-physique, une architecture avancée de supervision est connectée aux décisions enregistrées dans la base de données chronologique locale (InfluxDB). Ce système de supervision industrielle associe, d'une part, une représentation visuelle interactive diffusée à travers une interface Web (Grafana) sur un grand écran et, d'autre part, la commande instantanée d'actionneurs GPIO (vert, jaune ou rouge selon la gravité de la situation), accompagnée du déclenchement sonore d'un avertisseur (buzzer actif).

L'objectif de cette recherche est de proposer un prototype avancé capable de transformer un moteur rotatif conventionnel en une infrastructure d'auto-surveillance entièrement protégée contre les risques associés à l'Industrie 4.0.

Chapitre I
Revue de Littérature

1.1 Introduction

Le monde industriel est en train de se transformer à un niveau technologique très profond, que l'on définit comme étant la quatrième révolution industrielle, ou « Industrie 4.0 » en anglais. Cette transition unique est marquée par la progression de l'intégration des "machins lourds" et de l'écosystème "intelligent". Le déploiement en masse de l'Internet des Objets Industriels (IIoT), des systèmes cyber-physiques et l'intégration de l'IA [1] permettent cette fusion. L'un des facteurs clés de la rentabilité d'une entreprise dans cette ultra connectée chaîne de valeur est la façon dont l'entreprise est capable de suivre, d'identifier et d'étendre la durée de vie de ses actifs critiques, comme les moteurs électriques rotatifs.

Historiquement, la pérennité des sites industriels reposait principalement sur la maintenance corrective (intervention uniquement après l'apparition d'une panne) ou sur la maintenance préventive systématique (remplacement programmé des composants selon une durée de vie statistique estimée). Cependant, avec l'accélération des cycles de production et l'augmentation des exigences de disponibilité des équipements, les arrêts non planifiés sont devenus l'une des principales sources de pertes économiques dans l'industrie moderne. Des études montrent que l'interruption soudaine de grandes lignes de production peut engendrer des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars par heure dans certains secteurs, notamment l'industrie automobile, représentant ainsi plusieurs milliards de dollars de pertes chaque année à l'échelle mondiale [2].

Pour faire face à cette fatigue historique des pannes, la tendance actuelle conduit à une transition progressive vers le concept de Maintenance Prédictive (PdM). Ce système est basé sur des principes physiques et data-dirigés [3] plutôt que de réagir à la détérioration ou de revitaliser à l'avance du matériel encore fonctionnel. L'équipement est surveillé en permanence, tandis que différents capteurs numérisent les phénomènes latents, échauffements thermiques localisés, fréquences de résonance de la structure, dérèglements micro-vibratoires produits par un léger balourd interne.

Aujourd'hui, ces algorithmes (notamment ceux de Machine Learning) permettent de capter avec succès la mécanique symptomatique, mais la première vague d'adoption a demandé le transfert en masse et aveugle de ces données brutes de milliers de capteurs vers des datacenters éloignés via le Cloud Computing. On a noté cependant pour les industriels des très fortes contraintes d'infrastructure, réduisant fortement le rendement technique [3]. Cette approche induit en effet

des lenteurs sur la bande-passante de surveillance, des risques élevés en matière de cybersécurité, des coûts récurrents (abonnements cloud) et des temps de latence critiques, chaque minute de perturbation pouvant endommager les roulements mécaniques des moteurs fonctionnant à plein régime [1], [3].

L'EI [3] (Edge Intelligence – IoT embarqué périphérique) est un nouveau paradigme émergent qui combine l'Edge Computing avec l'Edge Intelligence [3]. L'architecture de proximité offre la possibilité d'analyser, calculer, compresser et traiter les données brutes au plus près de l'actif. L'un des calculateurs embarqués sur le moteur effectue sur place la classification IA en temps réel, et transmet seulement des données prétraitées un coordinateur central (Broker) sur réseau limité, tout en fournissant des affichages instantanés aux décideurs humains.

Le présent chapitre a d'abord pour objet de présenter l'évolution historique, classifications, enjeux et contextes de la théorie globale des surveillances conditionnelles des machines (maintenances usuelles à ce jour), en Section 1.2. En Section 1.3, il analyse les implications des diagnostics d'ingénierie en termes de détection de pannes électriques et électromécaniques sur des systèmes rotatifs. Enfin, la partie 1.4 et suivantes clarifieront les éléments techniques de l'ensemble des nouveaux paradigmes IoT, Cloud et architectures topologiques décentralisées Edge, et pourquoi ils vont mener l'automatisation du XXIe siècle pour la robotisation et la mécanique dans l'Industrie 4.0 automatisée.

1.2 Évolution de la Maintenance Industrielle

Selon la norme européenne NF EN 13306, la maintenance est définie comme « l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management pendant le cycle de vie d'un bien, visant à le maintenir ou à le rétablir à un état dans lequel il peut remplir la fonction requise » [4] a subi de nombreuses transformations au cours des années. Un poste de dépense inévitable à la base, elle est aujourd'hui un axe stratégique d'optimisation et de création de valeur. L'industrie a ainsi adapté la gestion de la santé de ses machines, de la doctrine de la gestion traditionnelle qui est réactive, à la doctrine de la gestion proactif et analytique [5].

1.2.1 Maintenance corrective et préventive

Dans l'ingénierie classique de l'usine, les stratégies de maintenance se divisent historiquement en deux grandes catégories : la maintenance corrective et la maintenance préventive [4].

La maintenance corrective (ou « Run-to-Failure ») : C'est la forme la plus ancienne et la plus basique de gestion des actifs. La machine fonctionne en continu jusqu'à l'apparition d'une panne ou d'une défaillance totale qui l'immobilise. L'intervention humaine n'est déclenchée qu'au moment où l'outil de production ne remplit plus ses caractéristiques d'usinage. Si cette stratégie reste viable et peu coûteuse pour des équipements redondants ou de faible valeur (ex: une simple ampoule ou une pompe auxiliaire), elle s'avère financièrement désastreuse pour les machineries critiques (moteurs de traction, compresseurs, turbines). En effet, l'arrêt inopiné (downtime) interrompt toute la chaîne de valeur et peut provoquer des casses matérielles collatérales [5].

La maintenance préventive (TBM : Time-Based Maintenance) : Pour anticiper les arrêts subis de la maintenance corrective, les industriels ont adopté la maintenance préventive. Celle-ci repose sur un calendrier prédéterminé, s'appuyant sur les abaques et les lois de probabilité fournies par les constructeurs (statistiques de fiabilité telles que la distribution de Weibull ou la courbe en baignoire du taux de défaillance). À intervalles réguliers (tous les mois, toutes les 10 000 heures de fonctionnement, etc.), l'équipement est arrêté pour remplacer roulements, huiles ou pièces d'usure, que ces éléments soient encore fonctionnels ou non. Bien qu'elle réduise significativement le nombre de pannes intempestives, cette approche génère de nouveaux coûts: le remplacement prématuré de pièces encore viables et temps d'arrêt machine souvent inutiles [6].




Figure I.1 : Comparaison des différents types de maintenance industrielle

1.2.2 L'ère de la maintenance prédictive

L'imprécision économique du calendrier de la maintenance préventive a conduit à un changement conceptuel majeur avec l'apparition de la CBM (Condition-Based Maintenance ou maintenance conditionnelle). Dans cette approche, les techniciens mesurent ponctuellement des paramètres tels que la température ou les vibrations pour évaluer l'usure [6].

Avec les avancées de l'Industrie 4.0 et le déploiement massif de capteurs communicants (Internet of Things), la CBM a évolué vers son stade ultime : la Maintenance Prédictive (PdM – *Predictive Maintenance*). Contrairement aux approches statistiques ou aux relevés manuels périodiques, la maintenance prédictive repose sur un diagnostic intégré et continu grâce à des outils analytiques intelligents et à la surveillance en temps réel d'invariants physiques. En combinant l'analyse vibratoire micro-environnementale, la thermodynamique et les données historiques, le système intelligent génère des prédictions fiables.

Le principe théorique s'appuie sur la célèbre courbe P-F (Potential to Functional Failure) : les instruments numériques détectent la dégradation physique dès son premier stade silencieux « P » (Non perceptible par l'être humain et détectable uniquement au moyen de capteurs spécialisés.), plusieurs jours, semaines ou mois avant la défaillance fonctionnelle « F » (rupture totale de l'outil, par exemple rupture d'arbre par friction extrême) [7]. L'Intelligence Artificielle permet d'extrapoler le comportement conduisant à cette défaillance. Cette approche offre une supériorité décisive : le responsable technique, disposant d'écrans de contrôle et d'analyses de données embarquées, n'interrompt plus l'exploitation pour des visites inutiles. Il peut intervenir de manière ciblée, « juste à temps » (*just in time)*[5], [7].




Figure I.2 : Le comportement d'un actif industriel modélisé selon la courbe P-F

1.3 Surveillance Conditionnelle par Analyse Vibratoire

Dans l'industrie moderne, parmi toutes les techniques de contrôle non destructif (CND) employées — comme la thermographie infrarouge, l'analyse des huiles de lubrification ou l'émission acoustique, l'analyse vibratoire se distingue depuis plusieurs décennies comme la méthode la plus puissante, réactive et universelle pour surveiller l'état de santé des machines tournantes (moteurs, pompes, turbines, ventilateurs) [8].

Chaque machine tournante produit naturellement un niveau de vibration caractéristique, appelé signature vibratoire de référence (ou empreinte saine), du point de vue mécanique. Ce phénomène est dû aux faibles imperfections d'usinage admises, aux jeux des roulements et aux mouvements normaux des éléments de transmission. Ainsi, un moteur tournant à un régime donné sans charge excessive produit des ondes de force créant une fréquence et une amplitude vibratoire relativement constantes sur la carcasse.

Le principe fondamental de la surveillance vibratoire (Condition Vibration Monitoring – CVM) repose sur le postulat physique suivant : l'apparition et l'évolution d'un défaut mécanique (usure, frottement, fissure microscopique, défaut d'alignement ou desserrage) va irrévocablement dissiper de l'énergie supplémentaire et altérer significativement le profil dynamique du moteur [9]. Par exemple, une microfissure sur la bague externe d'un roulement provoquera un micro-impact à chaque passage d'une bille. Ces forces parasites se propagent alors dans les pièces environnantes et font résonner le stator d'une onde asymétrique détectable au niveau macroscopique.

Contrairement aux indicateurs thermiques ou de frottement continu, qui présentent une forte inertie et ne deviennent détectables qu'à un stade avancé de dégradation (avec dégagement massif de chaleur), les signaux vibratoires offrent la fenêtre de pré-alerte la plus précoce dans le spectre diagnostique industriel. Ils correspondent au point le plus en amont sur la courbe P-F [8].

Les normes internationales, notamment les recommandations de l'ISO 10816 relatives à l'évaluation des vibrations des machines, imposent le repérage rigoureux de ces asymétries à travers l'enregistrement temporel des vibrations mesurées sur les parties non rotatives (coquille extérieure du boîtier) [9]. Ce positionnement périphérique non intrusif permet un contact solide avec l'accéléromètre tridimensionnel, tout en évitant d'interrompre les chaînes opérationnelles ou de provoquer un arrêt prématuré. L'inspection numérique locale convertit ainsi très tôt ces

signaux en une information fiable indiquant une dégénérescence interne en cours, avant qu'elle ne devienne critique.




Figure I.3 : Modification d'un signal vibratoire temporel d'un moteur sain vers un état de détérioration mécanique

1.3.1 Impact des variateurs de vitesse (PWM / VFD) sur la signature vibratoire

Dans les applications industrielles modernes les moteurs à courant continu (CC) ne sont pas alimentés à la ligne électrique de manière permanente et directe. Pour permettre la modulation du couple, ils sont systématiquement pilotés par des systèmes de régulation électronique de puissance : les hacheurs (commandés par Modulation de Largeur d'Impulsion – PWM) pour les moteurs DC. Ces dispositifs sont basés sur des concepts similaires à ceux des variateurs de fréquence (VFD) qui s'appliquent aux moteurs alternatifs [10].

Si ces commandes électroniques apportent une efficacité énergétique et un contrôle de précision élevés, elles modifient cependant radicalement la signature vibratoire de l'actif. Ce phénomène est l'un des plus complexes en maintenance prédictive, et est susceptible d'avoir deux effets significatifs sur l'émission des vibrations [11] :

1. **L'introduction d'harmoniques et de bruit électrique :** Contrairement à une alimentation linéaire pure, le signal haché par le variateur crée de brusques fluctuations de tension et de courant. Ces commutations électroniques à haute fréquence se

répercutent magnétiquement au niveau du stator et du rotor, provoquant des micro-ondulations de couple (torque ripples) [10]. Mécaniquement, ces pulsations induisent des vibrations d'origine électromagnétique à des fréquences très spécifiques (fréquences de hachage) sur la carcasse du moteur. Elles génèrent un « bruit parasite » souvent confondu avec un défaut de friction naissant

2. **Le chevauchement des amplitudes lié à la variation de vitesse**

   C'est le principal piège de la maintenance sous régime variable. Les niveaux de vibrations d'un équipement sain sont proportionnels à sa vitesse de rotation, car les forces centrifuges augmentent selon la relation mécanique classique [11] :

$$F = m \cdot \omega^2 \cdot R \tag{1.1}$$

   - $F =$ Force centrifuge [N]
   - $m =$ Masse de l'objet [Kg]
   - $\omega =$ Vitesse angulaire [rad/s]
   - $R =$ Rayon de rotation, distance entre l'axe et l'objet [m]

Lorsqu'un contrôleur augmente la vitesse du moteur, l'énergie cinétique (et donc l'amplitude vibratoire mesurable) s'élève drastiquement. Ce comportement crée un piège algorithmique majeur. Sans variateur, une forte élévation d'amplitude signale généralement une défaillance imminente (ex. : roulement en fin de vie). Avec un pilote à régime variable, la même élévation peut être parfaitement normale à haute vitesse, mais critique à basse vitesse. Ce phénomène rend les règles de seuils fixes (*thresholds*) totalement inadaptées. Les nouvelles approches d'Intelligence Artificielle (classification multi-classes et apprentissage par ensembles) doivent donc intégrer cette flexibilité pour éviter les faux positifs et émettre des alertes justes.




Figure I.4 : Signal vibratoire brut (avant filtrage) et signal lissé après application d'un filtre passe-bas

1.3.2 L'importance du RMS et des pics d'amplitude dans l'usure mécanique

Dans le cadre du traitement temporel d'un signal issu d'un accéléromètre (tel que l'ADXL345), la simple conversion des tensions analogiques en valeurs d'accélération (m/s²) ne suffit pas pour réaliser un diagnostic mécanique fiable. Pour détecter la fatigue, l'asymétrie ou les dérives anormales du moteur, l'analyse vibratoire s'appuie sur des indicateurs statistiques temporels extraits par fenêtrage. Parmi eux, deux descripteurs jouent un rôle complémentaire et essentiel: la **valeur efficace (RMS)** et la **valeur crête (Peak).**

1. La valeur efficace ou RMS (Root Mean Square) : l'indicateur d'énergie globale La valeur efficace (RMS) du **signal vibratoire** représente une mesure de l'énergie moyenne transportée par les vibrations du moteur sur une fenêtre de Néchantillons. Dans notre système, elle est calculée à partir de la **magnitude de l'accélération vibratoire** mesurée par l'accéléromètre ADXL345 après compensation de la gravité.

Mathématiquement, le RMS du signal vibratoire s'exprime par :

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i^2} \tag{1.2}$$

Le RMS ne divise pas la valeur moyenne par zéro et ne moyenne pas tous les échantillons, mais au contraire, carrée chaque échantillon, calcule la moyenne de ces carrés, et en extraie la racine carrée. Dans le cadre de la maintenance prédictive, le RMS est l'un des indicateurs les plus pertinents car c'est la mesure de l'énergie vibratoire totale et constante du moteur. Cette mesure est la principale de la norme internationale d'évaluation de la sévérité des vibrations (par exemple, ISO 10816) [9]. Si le RMS s'accroît notablement, la dégradation mécanique est progressive (début d'alignement, jeu d'assemblage interne, balourd).

2. La valeur crête ou Peak : l'indicateur d'impact instantané

La valeur crête (Peak) correspond à la valeur absolue maximale du signal vibratoire observée sur une fenêtre de Néchantillons. Contrairement au RMS, elle ne représente pas l'énergie moyenne des vibrations mais met en évidence les événements impulsifs de forte amplitude.

Elle est définie par :

$$Peak = \max_{1 \leq i \leq N} |y_i|$$

où :

- y_iReprésente la magnitude de l'accélération vibratoire au $i^{ème}$échantillon.

La valeur Peak est particulièrement sensible aux chocs brefs provoqués par des défauts localisés, tels que les fissures de roulements, les défauts d'engrenages ou les impacts mécaniques. L'utilisation conjointe des indicateurs **RMS** et **Peak** permet ainsi d'obtenir une description plus complète de l'état vibratoire du moteur en combinant l'évaluation de l'énergie globale et la détection des phénomènes impulsifs.

3. L'importance combinée en Apprentissage Automatique (Machine Learning)

Fournir uniquement le RMS ou uniquement le Peak à un algorithme d'Intelligence Artificielle limiterait considérablement sa capacité prédictive. La combinaison de ces deux caractéristiques dans un vecteur d'apprentissage offre une **double perspective** de l'état de la machine rotative :

- **RMS élevé + Peak normal** → Phénomène continu sans chocs singuliers (balourd général ou usure équilibrée à forte énergie globale).
- **RMS faible + Peak élevé** → Impacts ponctuels violents sans emballement global (signature typique d'une détérioration naissante sur un roulement).
- **RMS élevé + Peak élevé** → Endommagement généralisé et urgent.

En alimentant simultanément ces deux caractéristiques issues de l'ADXL345 à un algorithme **Random Forest** embarqué sur Raspberry Pi, le système devient capable de distinguer le bruit harmonique parasite (variateur PWM, choc anodin) d'une véritable dégradation mécanique progressive, réduisant ainsi les faux positifs.




Figure I.5 : Représentation d'un signal à faible énergie (faible RMS) comportant de violents impacts d'usures locaux (Pics élevés)

1.4 Intelligence Artificielle et Systèmes Distribués (Industrie 4.0)

Le concept de l'Industrie 4.0 bouleverse les contours des limites de l'usine réelle. L'usine traditionnelle reposait sur des équipements fonctionnant de manière isolée au sein d'une architecture hiérarchique, alors que l'industrie moderne s'appuie sur un ensemble d'objets connectés capables d'échanger des informations et de collaborer en temps réel.Le lien entre l'Intelligence Artificielle (IA) et les architectures de Systèmes Distribués [12] est l'un des axes forts de cette révolution.

Dans l'histoire du calcul informatique dans les usines, les données de tous les ateliers se concentraient vers un calculateur unique (Mainframe) ou dans des serveurs distants (Cloud Computing). Alors que ce modèle a permis la massification des rapports logistiques, il est un goulot structurel en termes de performance. Une centralisation excessive entraîne une

congestion du réseau, une surcharge des communications et crée un point unique de défaillance susceptible d'affecter l'ensemble du système [12], [13].

La Maintenance Prédictive moderne engendre ainsi une évolution vers des Systèmes Distribués intelligents (réseaux d'Edge Nodes autonomes) [13]. Le point de vue conceptuel d'un système distribué est de type cerveau biologique : les calculs algorithmiques ne sont plus effectués par un ordinateur omniscient, mais par un ensemble multiple d'unités autonomes qui échangent de façon locale.

Au plus proche de l'équipement rotatif, un nœud périphérique micro-informatique (NPMI) acquiert les données physiques à haute vélocité, effectue un prétraitement bas niveau (bruitage, extraction de caractéristiques locales), avant d'envoyer les mesures digitées à un voisin contrôleur [12]. Ce dernier a mis en place un Intelligence Artificielle léger et optimisé (apprentissage supervisé embarqué) qui peut classer les métriques temporelles, faire un diagnostic précis et directement actionner des relais de signalisation ou des alarmes locales, sans dépendre d'une connexion permanente vers des infrastructures Cloud externes [13]. Ce déploiement est une véritable Intelligence Artificielle Distribuée (IA). Cette architecture constitue la base matérielle et logicielle de notre système, permettant l'acquisition et l'analyse des vibrations avec une faible latence et une grande robustesse.[12].

1.4.1 Architectures Centralisées (Cloud) vs Traitement à la Source (Edge Computing)

L'ingénierie des systèmes IIoT modernes impose un choix architectural stratégique concernant L'ingénierie des systèmes IIoT modernes impose un choix architectural stratégique concernant le traitement, l'acheminement et la gouvernance des données. Pour gérer l'avalanche de mesures issues des machines sur le terrain, deux grandes philosophies technologiques s'opposent et se complètent dans la littérature de l'Industrie 4.0 : le modèle centralisé sur Cloud Computing et le modèle décentralisé dit Edge Computing (traitement à la source) [14].




Figure I.6 : Schéma conceptuel d'architecture

1.L'architecture centralisée (Cloud Computing) : L'approche Cloud Computing consiste à déporter la totalité du stockage et de l'analyse décisionnelle vers des serveurs virtuels externes disposant de capacités de calcul théoriquement infinies.

- **Avantages** *:* Idéal pour le stockage d'historiques massifs à l'échelle d'une flotte internationale de machines et pour l'exécution de modèles complexes à long terme (reconnaissance de motifs, analyses macroscopiques) [14].
- **Limites industrielles** *:* La transmission continue de gros volumes de données vibratoires sature rapidement la bande passante locale de l'usine. La dépendance à une liaison Internet expose le système à des interruptions, tandis que la latence réseau rend cette architecture inadaptée aux applications critiques nécessitant une réaction en quelques millisecondes. Un retard de quelques secondes peut entraîner des destructions matérielles coûteuses.

2.L'architecture à la source (Edge Computing) : Le Edge Computing rapproche la puissance de calcul au plus près de l'appareil producteur du signal, via des passerelles industrielles ou des microprocesseurs locaux (Raspberry Pi, microcontrôleurs, etc.) [14].

- *Avantages :* Ultra-faible latence et réaction quasi-instantanée ; filtrage et prétraitement local des données, réduisant drastiquement le volume transmis (gains de 60 à 80 % de bande passante) [15] ; fonctionnement autonome même en cas de perte de connexion Internet ; meilleure confidentialité des données.

- *Limites :* Les ressources mémoire et de calcul sont contraintes par le matériel, limitant le stockage historique massif et les entraînements lourds d'IA en continu.

Critère d'évaluation	Modèle centralisé (Cloud)	Modèle décentralisé (Edge)
Latence et Réactivité	Moyenne à Élevée (dépendante du réseau)	Très faible (millisecondes – temps réel)
Bande Passante réseau	Très forte saturation	Optimisée (données prétraitées et compressées)
Coût d'infrastructure	Moyen à élevé (facturation récurrente)	Faible (investissement hardware local)
Résilience d'exploitation	Risque d'arrêt en mode hors ligne	Autonomie totale même sans Wi-Fi/Internet
Gouvernance et Sécurité	Vulnérabilités étendues sur le réseau	Meilleur contrôle et étanchéité des données locales

Tableau I.1 : Synthèse comparative Cloud Computing vs Edge Computing

En adoptant cette dualité, la doctrine IIoT privilégie un **découplage intelligent des calculs**. Dans notre système, le Raspberry Pi joue le rôle de puissant Edge Node, capable d'assurer l'inférence locale tout en minimisant la dépendance au Cloud pour les opérations courantes de maintenance.

1.4.2 Les Protocoles Machine-to-Machine (M2M) et l'Internet des Objets (IoT)

Pour illustrer l'approche distribuée et autonome de l'industrie moderne, le déploiement d'une communication Machine-to-Machine (M2M) est indispensable. L'environnement des capteurs et nœuds périphériques est rude : la bande passante est instable, le bruit électromagnétique important et les contraintes mémoires fortes sur les microcontrôleurs (ex. : ESP32-WROOM, quelques centaines de kilo-octets de RAM). Dans cette situation, la sélection d'un protocole de messagerie léger et approprié est cruciale. Deux approches dominent : d'une part le protocole HTTP, et d'autre part le protocole MQTT spécialement conçu pour l'Internet des Objets [16].

1. **Le paradigme Request-Response (HTTP) et ses limites en IoT :** Le protocole HTTP, standard du Web pour les transferts documentaires et les API REST, s'avère lourd et inefficace pour la collecte industrielle continue de données [17]. Fonctionnant sur un modèle *Request-Response*, le client (nœud de captation) doit initier la connexion TCP/IP, s'authentifier, envoyer la requête et fermer la connexion à chaque cycle. Chaque transfert s'accompagne d'en-têtes textuels volumineux (200 octets à plus d'un kilo-octet), générant un *overhead* considérable lorsqu'il s'agit d'envoyer de petites

valeurs numériques (~30 octets) plusieurs fois par seconde**.**De plus, HTTP ne permet pas une communication bidirectionnelle fluide et réactive sans recourir à un *polling* intensif, particulièrement coûteux en ressources pour les microcontrôleurs.

2. **Le modèle Publish-Subscribe : le protocole MQTT :** Développé pour des applications de télémétrie par satellite, le protocole MQTT (normalisé ISO/IEC 20922) repose sur un modèle *Publish/Subscribe* (Pub/Sub) découplé [16].




Figure I.7 : Communication MQTT entre ESP32 et Raspberry Pi via Mosquitto

- **Indépendance via le Broker** *:* Les émetteurs (*Publishers*) n'ont pas à connaître les récepteurs (*Subscribers*). Ils publient sur des *Topics* (`motor/features`). Le Broker (Mosquitto) se charge de router les messages uniquement vers les abonnés intéressés [16].
- **Efficience et faible empreinte** *:* Une trame MQTT comporte un en-tête minimal de seulement 2 octets, contre plusieurs centaines pour HTTP. Cela permet de transmettre des charges utiles légères (JSON compressé) avec une consommation réseau extrêmement réduite [17].
- **Qualité de Service (QoS)** *:* MQTT propose trois niveaux de garantie : QoS 0 (« Au plus une fois », sans accusé de réception), QoS 1 (« Au moins une fois », livraison assurée) et QoS 2 (« Exactement une fois », livraison garantie unique avec procédure

complète de vérification). Le protocole supporte également le chiffrement TLS/SSL (port 8883), assurant la sécurité des échanges.

Grâce à ce découplage asynchrone, MQTT permet le transport sécurisé, rapide et léger des données RMS de l'ESP32 vers le script d'Intelligence Artificielle sur Raspberry Pi, tout en maintenant une réactivité optimale pour l'affichage IHM locale.

1.5 Objectifs du mémoire

La réussite de la transformation numérique des systèmes industriels repose sur une intégration cohérente des technologies d'acquisition de données, de communication, de traitement intelligent de l'information et de supervision en temps réel.

L'objectif général de ce mémoire de Master est de concevoir, développer, tester et valider expérimentalement un prototype complet de système d'acquisition de données physiques et de classification automatique basé sur les technologies Edge AI et IoT, dédié à la maintenance prédictive. Ce système doit permettre d'optimiser la détection des défaillances cinétiques et thermiques des équipements tournants tout en garantissant un fonctionnement autonome, sans dépendance à des services Cloud externes.

Pour atteindre cet objectif général et valider l'hypothèse de recherche, cinq objectifs spécifiques ont été définis :

1. Développement d'un nœud intelligent d'acquisition de données (Edge DAQ)

Concevoir une architecture basée sur le microcontrôleur ESP32-WROOM capable d'acquérir en temps réel les données provenant d'un moteur à courant continu à l'aide d'un accéléromètre ADXL345, d'un capteur de chocs SW420 et d'un capteur de température DS18B20. Le système devra extraire automatiquement les paramètres caractéristiques tels que les valeurs RMS, Peak et la température afin de réduire le volume des données transmises tout en conservant les informations essentielles à la surveillance de l'équipement.

2. Conception et réalisation d'une structure mécanique adaptée à la surveillance vibratoire

Modéliser sous SolidWorks une structure enveloppante destinée à accueillir l'ensemble des composants électroniques et à assurer une transmission optimale des vibrations vers les

capteurs. La structure devra également contribuer à l'atténuation des perturbations mécaniques extérieures afin d'améliorer la qualité des mesures acquises.

3. Mise en place d'un réseau local autonome et d'une base de données temps réel

Déployer une infrastructure locale basée sur un Raspberry Pi configuré comme point d'accès Wi-Fi indépendant. Assurer la communication entre les équipements à l'aide du protocole MQTT et stocker les données de surveillance dans une base de données temporelle InfluxDB afin de garantir leur disponibilité pour l'analyse et la supervision en temps réel.

4. Déploiement d'une solution Edge AI pour la classification des états de fonctionnement

Développer une application de traitement capable de recevoir les données acquises et d'exécuter localement un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'algorithme Random Forest. Ce modèle devra identifier en temps réel différents états de fonctionnement de l'équipement, notamment l'état normal, l'état de dégradation précoce et l'état de défaillance critique.

5. Conception d'une interface de supervision et d'alerte

Mettre en œuvre un système de visualisation permettant de suivre l'évolution des paramètres surveillés à travers des tableaux de bord dynamiques réalisés sous Grafana [60]. Le système devra également intégrer des mécanismes d'alerte visuelle et sonore afin de signaler rapidement toute anomalie détectée et faciliter la prise de décision en maintenance.

La réalisation de ces objectifs permettra de démontrer la faisabilité d'une solution de maintenance prédictive autonome, combinant acquisition de données, communication IoT, intelligence artificielle embarquée et supervision temps réel au sein d'une architecture locale.

1.6 Conclusion :

Ce chapitre a présenté les fondements théoriques de la maintenance prédictive ainsi que les principaux concepts liés à l'Industrie 4.0, à l'Internet des Objets Industriels et au paradigme Edge Computing. Il a également mis en évidence l'intérêt de l'analyse vibratoire et des techniques d'intelligence artificielle pour la surveillance des machines tournantes. Cette étude bibliographique a permis d'identifier les approches les plus adaptées et constitue la base scientifique sur laquelle repose la solution proposée dans ce mémoire.

.

Chapitre II
Analyse Théorique et Mathématique du Système

2.1 Principe de Fonctionnement

Pour concevoir un dispositif industriel capable de surveiller de manière robuste l'intégrité d'un moteur électrique alimenté par variateur, sans dépendre de calculateurs déportés (*Cloud Computing*), une architecture décentralisée, réactive et en boucle fermée est indispensable.

Le principe de fonctionnement global du système repose sur un partitionnement rigoureux des flux d'information répartis sur trois couches interdépendantes [18]. Cette division permet d'exploiter la rapidité des circuits à bas coût tout en éliminant les latences réseau grâce au concept d'échantillonnage en bordure de champ (Micro-Edge Computing) [19].




Figure II.1: Diagramme d'architecture du système

2.1.1 Couche 1 : Acquisition physique et Micro-Edge Computing (Nœud ESP32)

Le cycle de surveillance commence au niveau de l'activité physique du moteur. Les micro-ondulations électriques du variateur et les frottements mécaniques génèrent des ondes de force sur le châssis. La première couche intervient directement à la base de la machine :

1. **Numérisation de l'état (Échantillonnage)**: Le nœud ESP32-WROOM interroge via le bus I2C l'accéléromètre ADXL345 à une fréquence précise de **100 Hz**. Parallèlement, il relève toutes les demi-secondes la température via le capteur DS18B20 (One Wire) et l'état d'impact du SW420 sur un GPIO configuré en entrée [18].

2. **Filtrage et traitement à la source** : Au lieu de transmettre les cent échantillons bruts par seconde, l'ESP32 calcule localement la valeur **RMS**, extrait le **Peak** et applique une compensation du biais gravitationnel. Cette réduction drastique du volume de données s'effectue en microsecondes.

3. **Conditionnement** : Les descripteurs (features) sont encapsulés dans une trame JSON légère:

```
{"rms": final_rms, "peak": peak_val, "temp": actual_temp,
"shock": trigger}.
```

La charge utile passe ainsi de plusieurs kilo-octets de données brutes à moins de **150 octets** par paquet.

2.1.2 Couche 2 : Routage et connectivité asynchrone M2M (Relais réseau local)

1. **Enclave Wi-Fi** : Le Raspberry Pi 4 crée un Hotspot Wi-Fi sécurisé autonome, attribuant une adresse IP fixe au nœud ESP32.

2. **Gestion M2M** : Le Broker **Mosquitto** (MQTT) écoute sur le port 1883. Dès réception d'un message sur le topic `motor/features`, il le redistribue instantanément (latence typique de 5 à 15 ms) au script Python avec le niveau de QoS approprié, garantissant fiabilité et découplage complet [19].

2.1.3 Couche 3 : Décision, actuation et supervision (Cerveau intelligent)

Dès réception des features , la couche décisionnelle assure une réponse à très faible latence :

1. **Prise de décision algorithmique :** Un script Python, configuré comme service Linux permanent d'arrière-plan, charge le modèle *Random Forest* pré-entraîné (`edge_IA_Moteur.pkl`) et exécute une inférence instantanée via la méthode `model.predict()` en moins d'une milliseconde [20].

2. **Actionnement physique direct (GPIO)** : Selon la classe prédite, le système active immédiatement :

- **HEALTHY** →LED Verte clignotante (état nominal).
- **WARNING** → LED Jaune/Orange fixe (alerte d'anomalie mineure).
- **FAILURE** → LED Rouge clignotante + Buzzer piézo-électrique actif (arrêt requis)

3. **Historisation et visualisation** : Les données enrichies (features + diagnostic) sont écrites en base **Influx DB** (Time-Series). L'interface **Grafana** interroge cette base en local (port 8086) pour afficher en temps réel jauges, courbes de tendance et indicateurs d'état colorés.

2.2 Mathématiques de l'Acquisition Physique (Accéléromètre MEMS)

Pour transformer les vibrations physiques du moteur rotatif à courant continu en grandeurs exploitables par le modèle Random Forest, une modélisation mathématique rigoureuse du processus d'acquisition est indispensable. L'accéléromètre ADXL345 est un capteur MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) tridimensionnel à transduction capacitive. Cette section détaille la physique et la géométrie vectorielle des données brutes, depuis le cristal de silicium jusqu'à l'obtention d'un signal dynamique pur, exempt d'influence gravitationnelle [21].

2.2.1 Transduction capacitive et numérisation des signaux

Au niveau microscopique, l'ADXL345 intègre pour chacun de ses trois axes (X, Y, Z) une structure « masse-ressort » en silicium couplée à des électrodes capacitives [21]. Lorsqu'une accélération (vibratoire ou statique) s'applique sur le capteur, la force d'inertie déplace la masse mobile, modifiant la capacité différentielle selon l'équation mécanique fondamentale :

$$\delta_x = \frac{a_0}{\omega_n^2} \tag{2.1}$$

Où :

- a_0 est l'accélération appliquée sur l'axe considéré [m/s²] ;
- $\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}}$ est la pulsation propre de résonance du système, avec « k » la raideur du ressort et « m » la masse mobile [26].

Ce déplacement modifie la capacité, produisant un signal analogique qui est converti par un ADC interne 13 bits. Avec une échelle réglée sur ±2g, le facteur d'échelle standard du module GY-291 est de **3,9 mg/LSB**. La conversion en unité SI s'exprime par :

$$a_{raw}(t) = LSB(t) \cdot SF \cdot g_{earth} \tag{2.2}$$

Où :

- $LSB(t)$ est la valeur brute mesurée par le capteur à l'instant t
- $SF = 0.0039$ est le facteur d'échelle en g
- $g_{earth} = 9.80665\ m/s^2$ est l'accélération de la gravité terrestre

2.2.2 Suppression du vecteur de gravité (Compensation d'offset)

Le capteur mesure en permanence **le vecteur d'accélération totale**, qui résulte de la somme de l'accélération dynamique produite par les vibrations du moteur et de l'accélération gravitationnelle. Cette relation vectorielle s'écrit :

$$\overrightarrow{A_{raw}}(t) = \overrightarrow{A_{cinétique}}(t) + \vec{g} \tag{2.3}$$

Où :

- $\vec{A}_{raw}(t)$ *est le* ***vecteur d'accélération totale*** *mesuré par l'ADXL345 ;*
- $\vec{A}_{cinétique}(t)$ *est le* ***vecteur d'accélération dynamique*** *dû aux vibrations et aux mouvements du moteur ;*
- $\vec{g}$ *est le* ***vecteur de gravité terrestre****, de norme* $g \approx 9{,}81$ *m/s*^{2}.

La composante gravitationnelle $\vec{g}$dépend de l'orientation du capteur par rapport au référentiel terrestre. Elle se projette sur les trois axes de mesure (X, Y et Z) selon les angles d'inclinaison θ_{tilt}et d'orientation ψ:

$$\vec{g} = \begin{bmatrix} g \cdot sin(\theta_{tilt}) \cdot cos(\psi) \\ g \cdot sin(\theta_{tilt}) \cdot sin(\psi) \\ g \cdot cos(\theta_{tilt}) \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

Où : $\boldsymbol{\theta_{tilt}}$représente l'angle d'inclinaison du capteur et $\boldsymbol{\psi}$ représente son angle d'orientation (azimut) dans le plan horizontal

Pour éliminer cette composante statique, un cycle de calibration est réalisé lorsque le moteur est à l'arrêt $\overrightarrow{A_{cinétique}}(t) = 0$. Le vecteur d'offset est alors calculé par moyenne statistique :

$$\overrightarrow{OFF} = \lim_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\overrightarrow{A_{raw}}(i)\right) \approx \vec{g} \tag{2.5}$$

Le vecteur $\overrightarrow{OFF}$représente le **vecteur d'offset de calibration**. Il correspond à la valeur moyenne des accélérations mesurées lorsque le moteur est complètement immobile. Dans cette situation, l'accéléromètre ne mesure que la composante gravitationnelle ainsi que son biais statique propre. Les composantes OFF_x, OFF_yet OFF_zconstituent donc les valeurs de référence utilisées pour corriger les mesures lors du fonctionnement normal.

Le vecteur d'offset est alors calculé par moyenne statistique :

$$a_{x,cinétique}(t) = a_{x,raw}(t) - OFF_x \tag{2.6}$$

$$a_{y,cinétique}(t) = a_{y,raw}(t) - OFF_y \tag{2.7}$$

$$a_{z,cinétique}(t) = a_{z,raw}(t) - OFF_z \tag{2.8}$$

Les corrections sont réalisées par **soustraction directe** des offsets, sans utiliser de valeur absolue. Ce choix est justifié par le fait que les accélérations mesurées sont des **grandeurs vectorielles orientées**. Le signe de chaque composante ($+$ ou $-$) traduit la direction de l'accélération selon les axes X, Yet Z. L'utilisation d'une valeur absolue supprimerait cette information directionnelle et introduirait une erreur de compensation, notamment lorsque l'accélération est orientée dans le sens opposé à celui du vecteur d'offset. La valeur absolue n'est appliquée qu'ultérieurement lors du calcul de la magnitude ou de certains indicateurs tels que la valeur Peak.


2.2.3 Module d'amplitude géométrique tridimensionnel (Norme euclidienne L^2)

L'orientation physique du capteur sur le châssis étant variable, l'utilisation directe des trois axes rendrait le modèle sensible à la position de montage. Pour obtenir une grandeur invariante par rotation, on calcule la **norme euclidienne** (magnitude) du vecteur d'accélération cinétique [22]:

$$|\overrightarrow{A_{cinétique}}(t)|_2 = \sqrt{a^2_{x,cinétique}(t) + a^2_{y,cinétique}(t) + a^2_{z,cinétique}(t)} \qquad (2.9)$$

Cette grandeur scalaire regroupe l'énergie vibratoire totale indépendamment de l'orientation du capteur. Elle réduit la dimensionnalité du problème tout en conservant l'information essentielle pour le classificateur Random Forest, en intégrant à la fois les vibrations axiales et radiales.

Figure II.2 : Référentiel de mesure et orientation des axes du capteur ADXL345



2.3 Équations du Traitement du Signal (Digital Signal Processing)

Une fois que la carte d'acquisition (ESP32-WROOM) a converti les tensions en une onde d'accélération pure, débarrassée du biais gravitationnel et réduite à une grandeur géométrique instantanée $\mathcal{M}(t)$ (Magnitude), il devient impossible de transmettre directement ce flux à haute fréquence (100 Hz) à l'algorithme de classification. Le modèle Random Forest nécessite des caractéristiques régulières et synthétiques [23].

Le système procède donc à une extraction de caractéristiques (Feature Extraction) par fenêtrage temporel glissant. Des fenêtres discrètes de (N = 50) échantillons sont utilisées, correspondant à une durée physique stable de 0,5 seconde (à une période d'échantillonnage de (10 ms). Sur chaque fenêtre, le nœud Edge DAQ applique des opérateurs statistiques de compression pour obtenir deux indicateurs discriminants : la valeur efficace globale (RMS) et la valeur de crête (Peak) [24].

2.3.1 Formule de l'énergie vibratoire globale(Root Mean Square - RMS)

En génie vibratoire, **la valeur efficace (RMS)** constitue l'indicateur universel pour évaluer la dégradation progressive et l'usure à long terme d'un moteur. Elle quantifie l'énergie moyenne de friction dynamique accumulée sur lacarcasse du moteur [24].

Pour une fenêtre contenante (N) échantillons de magnitude, la valeur RMS est calculée par :

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\overrightarrow{A_{cinétique}}(i)\right)^2} \tag{2.10}$$

Ce calcul consiste à élever chaque valeur de magnitude au carré (afin d'additionner positivement toutes les contributions énergétiques indépendamment du signe), à en faire la moyenne, puis à extraire la racine carrée. Exécuté en C++ sur l'ESP32, il est extrêmement rapide.

Le RMS est la métrique la plus stable pour le diagnostic [25]. Il traduit, conformément aux recommandations de l'ISO 10816, l'évolution lente des défauts globaux tels que :

- Défauts d'alignement des transmissions ;
- Jeux et relâchements structurels (ex. : châssis-support) ;
- Balourds rotoriques.

2.3.2 Conservation des extrema (Peak Vibration)

Bien que le RMS offre une excellente stabilité, il présente une limite intrinsèque : son caractère moyenné peut masquer des événements impulsifs brefs. Une usure naissante (fissure sur une bille de roulement ou choc ponctuel) génère souvent un impact transitoire qui risque d'être noyé dans le calcul RMS [19] .

Pour détecter ces phénomènes, le système conserve la **valeur de crête (Peak)** définie par :

$$X_{Peak} = \max_{1\le i\le N}\left|\overrightarrow{A_{cinétique}}(i)\right| \tag{2.11}$$

Pour chaque fenêtre de 50 échantillons, le microprocesseur retient la valeur absolue maximale observée. Ce descripteur temporel est hautement sensible aux défauts de choc localisés, notamment :

- Les écaillages et fissures naissantes sur les bagues ou les cages de roulements.
- Les frictions métalliques abruptes liées aux commutations de puissance PWM du variateur de vitesse.
- Les perturbations et impacts environnementaux soudains (shocks).

L'extraction simultanée du couple $((X_{RMS}, X_{Peak}))$fournit au modèle Random Forest un vecteur de caractéristiques optimal, combinant l'énergie globale et les événements impulsifs. Cette double perspective permet une classification précise et précoce des différents états de santé du moteur




Figure II.3 : Représentation mathématique d'une sinusoïde bruitée et différence de comportement entre RMS et Peak

2.4 Modèles Mathématiques d'Apprentissage Automatique

Le passage d'un diagnostic basé sur des seuils statistiques fixes (**hard-coded thresholds**) à une détection adaptative dynamique marque la transition vers l'Intelligence Artificielle. En milieu industriel complexe, les variations vibratoires induites par le fonctionnement asynchrone d'un moteur sous variateur rendent les équations statiques inadaptées. Une même valeur RMS de 6,0 m/s² peut ainsi correspondre à une usure légère à vitesse élevée ou à une défaillance critique à basse vitesse [11].

Les modèles d'apprentissage automatique agissent comme des classificateurs multivariables. Leur rôle consiste à apprendre une fonction d'approximation$f(\vec{X})$qui projette le vecteur de caractéristiques extraites :

$$\vec{X} = [RMS \quad Peak Temp \quad Shock]^T \tag{2.12}$$

vers un label discret représentant l'état de santé mécanique :

$$f(\vec{X}) \longrightarrow y_j \quad \text{où} \quad y_j \in \{\text{HEALTHY,WARNING,FAILURE}\}$$

Cette fonction est construite lors d'une phase d'entraînement hors-ligne (**offline training**) qui délimite des frontières de décision adaptatives dans l'espace des caractéristiques.

2.4.1 Comparaison des Réseaux de Neurones Artificiels (ANN) et de Random Forest en Edge Computing

Les Réseaux de Neurones Artificiels (ANN) sont inspirés de l'organisation du cortex biologique et sont composés de neurones interconnectés disposés en couches successives. Malgré d'excellentes performances en classification ou prédiction, leur déploiement sur des plateformes Edge (ex. ESP32 ou Raspberry Pi) met en évidence un conflit entre les besoins de l'inférence neuronale (calculs matriciels intensifs, utilisation de la FPU et stockage de tenseurs) et les ressources matérielles limitées en mémoire SRAM et puissance de calcul.

A. Réseaux de Neurones (pondérations et multiplications matricielles lourdes)

Chaque neurone (j) de la couche (l) réalise une somme pondérée où σ est une fonction d'activation non linéaire (ReLU, Softmax, etc.).

$$a_j^{[l]} = \sigma\left(\sum_i w_{ji}^{[l]} \cdot a_i^{[l-1]} + b_j^{[l]}\right) \tag{2.13}$$

Cette approche nécessite d'importantes allocations mémoire (**Tensor Arena**) et de nombreuses opérations Multiply-Accumulate (MAC)et monopolise la mémoire dynamique pour stocker les tenseurs d'activation intermédiaires.

B. Random Forest (branchements binaires If/Else ultralégers)

À l'inverse, l'inférence par forêt aléatoire se résume à une suite d'évaluations logiques imbriquées. Les décisions se font sous forme d'arbres de décision, sans aucune allocation mémoire dynamique importante lors de la phase d'exécution.

Malgré leur robustesse mathématique, les réseaux neuronaux profonds se heurtent à des contraintes matérielles majeures sur les architectures microcontrôleurs (ESP32) [26] :

- **Encombrement mémoire critique :** Bien que le stockage des poids en mémoire Flash soit généralement compatible avec les ressources de l'ESP32, l'allocation de la SRAM nécessaire au stockage des tenseurs d'activation et des variables intermédiaires lors de l'inférence demeure fortement contraignante. Avec une capacité totale de **520 Ko de**

SRAM, l'ESP32 présente un risque de saturation de la mémoire disponible, pouvant entraîner des erreurs d'exécution telles qu'un **dépassement de pile (Stack Overflow)** ou un manque de mémoire, en particulier pour des modèles neuronaux de grande taille, même lorsqu'une quantification en entiers 8 bits (INT8) est utilisée [26], [27].

- **Coût computationnel et latence :** Les opérations de produit matriciel intensives sollicitent continuellement l'unité de calcul en virgule flottante (FPU), ce qui accroît la latence d'inférence et la consommation énergétique globale du nœud autonome.
- **Besoin en données et surapprentissage :** Les architectures neuronales exigent un volume massif de données labellisées pour converger sans surapprentissage (overfitting).

Ces limitations physiques en environnement industriel contraint ont imposé le choix d'un paradigme plus efficient : la Forêt Aléatoire (*Random Forest*), offrant un niveau de précision équivalent avec une empreinte mémorielle et algorithmique drastiquement réduite.




Figure II.4 : Comparaison d'occupation mémorielle entre Réseaux de Neurones et Random Forest

2.4.2 Les Arbres de Décision (Random Forest) : Définition, efficience et séparation de classes

Pour surmonter les limitations mémorielles et computationnelles des réseaux de neurones en environnement Edge, l'architecture retenue s'appuie sur un classificateur par ensemble robuste et léger : la **Random Forest** formalisée par Leo Breiman en 2001 [28].




Figure II.5 : Principe de Random Forest en Edge AI

1. Définition et modèle d'ensemble par Bagging

Le Random Forest repose sur l'agrégation de multiples **Arbres de Décision** de type **CART** (Classification and Regression Trees). Chaque arbre divise récursivement l'espace des caractéristiques à l'aide de seuils optimisés.

À chaque nœud, le meilleur critère de séparation (**split**) est choisi en minimisant l'**impureté de Gini [29]** :

$$I_G(t) = 1 - \sum_{i=1}^{C} p(i \mid t)^2 \qquad (2.14)$$

Où $p(i \mid t)$ est la proportion de la classe i dans le nœud (t), etC=3 (HEALTHY, WARNING, FAILURE).

La robustesse du modèle provient du mécanisme de Bagging (Bootstrap Aggregating) [28] :

- Chaque arbre de la forêt est entraîné de manière indépendante sur un sous-ensemble d'apprentissage distinct, généré par tirage aléatoire avec remise (bootstrap) du jeu de données initial.
- Lors de la construction des nœuds, la sélection du split s'effectue sur un sous-ensemble restreint et aléatoire de caractéristiques, garantissant la décorrélation des arbres.

Pour une nouvelle observation, la prédiction finale est obtenue par **vote majoritaire** :

$$\hat{y}(\vec{X}) = mode\{h_b(\vec{X})\}_{b=1}^{B} \quad (2.15)$$

Où B est le nombre d'arbres (typiquement 150). Cette agrégation réduit la variance globale du modèle, élimine les risques de surapprentissage et accroît la robustesse face aux bruits de mesure des capteurs [28].

2. Efficience mémorielle et computationnelle en architecture Edge

Contrairement aux réseaux de neurones qui exigent de nombreuses multiplications matricielles et une importante mémoire d'activation, un Random Forest se réduit lors de l'inférence à une succession simple d'instructions conditionnelles (`if/else`)[29].

Exemple :

« Si Température < 24,5 °C et RMS < 3,2 m/s² → **HEALTHY** »

Cette écriture n'exige aucune allocation dynamique de mémoire (Peak Activation Memory ≈ 0 Ko) et s'exécute à des vitesses extrêmes. Déployé sur le Raspberry Pi 4, le modèle libère la quasi-totalité des ressources du processeur central, permettant l'exécution simultanée de l'écosystème de supervision local (Broker Mosquitto, base InfluxDB et tableaux de bord Grafana) [29].

3. Découpage et séparation géométrique des classes vibratoires

Géométriquement, le modèle *Random Forest* partitionne l'espace multidimensionnel des descripteurs en hyperplans orthogonaux aux axes des caractéristiques. Dans le plan d'analyse formé par les axes RMS et Température, le modèle délimite des zones de décision rectangulaires nettes :

- **Zone inférieure :** Basse température + faible RMS → Classe HEALTHY (Indicateur Vert).
- **Zone intermédiaire :** Élévation modérée des indicateurs →Classe WARNING (Indicateur Orange).
- **Zone supérieure :** Haute température + RMS critique → Classe FAILURE (Alerte Rouge).

Ce découpage géométrique strict confère au système une parfaite interprétabilité de ses décisions tout en garantissant des temps de réponse instantanés aux défaillances.




Figure II.6: Représentation d'une décomposition d'arbre de classification par enveloppes cartésiennes de décision

2.5 Conclusion

Ce chapitre a développé les bases théoriques et mathématiques nécessaires à la conception du système proposé. Les modèles d'acquisition des données vibratoires, les méthodes d'extraction des caractéristiques ainsi que le principe de classification par Random Forest ont été présentés et justifiés. Cette modélisation constitue le fondement du développement matériel et logiciel réalisé dans la suite de ce travail.

Chapitre III
Conception et Construction Matérielle et logicielle

L’analyse théorique et mathématique des vibrations du moteur rotatif, présentée dans le chapitre précédent, a posé les fondements abstraits du traitement des données à l’aide du modèle Random Forest. L’implémentation pratique de ce paradigme dans l’environnement exigeant de l’Industrie 4.0 nécessite désormais la conception physique rigoureuse d’un banc d’essai instrumental complet.

Ce troisième chapitre détaille la phase de modélisation mécanique tridimensionnelle, la construction électronique distribuée et le dimensionnement des composants matériels ayant permis de concrétiser le prototype. Il présente l’ossature mécanique absorbante (bâti monobloc en bois composite), le choix et l’intégration des capteurs de diagnostic, les schémas électriques ainsi que l’infrastructure autonome d’alertes physiques (des LED d’état et avertisseur acoustique) connectée à la carte de supervision centrale.

3.1 Architecture Système Matérielle

Un critère déterminant pour concevoir un système IIoT industriel robuste consiste à séparer clairement l’acquisition métrologique bas niveau des traitements logiciels plus énergivores. Dans cette optique, nous avons adopté une **topologie matérielle distribuée et décentralisée en boucle fermée**, inspirée des architectures SCADA industrielles [30].

L'architecture matérielle ne fait appel à aucune ressource *Cloud* externe ni à aucune connexion Internet publique. Ce choix technique fort permet de garantir une isolation électromagnétique complète vis-à-vis des perturbations extérieures ainsi que des temps de réponse strictement déterministes.




Figure III.1 : Diagramme de l'architecture matérielle distribuée

L'infrastructure globale se compose de quatre unités logiques et physiques distinctes formant une boucle fermée autonome :

A. Unité 1 : Nœud Capteur Client (ESP32-WROOM)

Cette unité joue le rôle d'unité terminale distante (Remote Terminal Unit **RTU**). Fixée rigidement sur la carcasse du moteur via le support d'instrumentation personnalisé, elle est dédiée exclusivement aux tâches d'acquisition et de prétraitement. Afin d'optimiser l'allocation des ressources et de réduire la consommation électrique, cette carte est volontairement dépourvue d'écran LCD local. Elle interroge en continu :

- L'accéléromètre ADXL345 via le bus de données I2C.
- Le capteur de température DS18B20 via le bus de terrain 1-Wire.
- Le capteur de chocs impulsionnels SW420 via une entrée GPIO.

Le microcontrôleur calcule localement les caractéristiques vibratoires intégrées (RMS, *Peak*, magnitude), encapsule ces métriques condensées dans un paquet JSON compact, puis transmet la trame via son interface Wi-Fi intégrée.

B. Bulle Wi-Fi Locale « Isolated Link »

Le Raspberry Pi 4 est configuré pour générer son propre point d'accès Wi-Fi sécurisé et autonome (SSID : `Edge_Motor_Net`, protocole de chiffrement WPA2). Ce réseau privé local, totalement découplé du réseau Internet mondial, assure la communication asynchrone bidirectionnelle entre le nœud d'acquisition ESP32 et la passerelle de calcul centrale[31].

C. Unité 2 : Passerelle Centrale (Raspberry Pi 4)

Le Raspberry Pi 4 constitue le cœur computationnel intelligent du système. Il héberge localement l'ensemble des couches applicatives de la plateforme :

- Le *Broker* MQTT Mosquitto chargé de l'aiguillage des messages M2M.
- Le script Python d'inférence temps réel exécutant le modèle Random Forest.
- La base de données temporelle InfluxDB dédiée à l'historisation des signaux.
- L'interface de supervision locale Grafana.

Dès la réception d'une trame de caractéristiques via le bus logiciel MQTT, la passerelle exécute l'inférence du classificateur et déclenche immédiatement les lignes d'actionnement physiques correspondantes.

D. Unités 3 & 4 : Actionnement Physique et Interface Homme-Machine

- **Actionnement direct** *:* Via ses broches GPIO natives, le Raspberry Pi 4 pilote directement l'état des voyants lumineux de signalisation (LEDs Verte, Jaune et Rouge) ainsi que le module d'alerte sonore (buzzer actif).
- **IHM locale** *:* Un moniteur externe connecté sur le port d'affichage Micro-HDMI du Raspberry Pi présente en continu le tableau de bord dynamique Grafana (port 3000), offrant aux opérateurs de maintenance une vue en temps réel sur les courbes de tendance et l'état de santé diagnostiqué par l'IA.

Ce couplage synergique entre les différentes unités matérielles matérialise une boucle de contrôle-commande robuste, résiliente et parfaitement indépendante des infrastructures réseaux d'entreprise [30], [31].

3.2 Partie Électrique et Capteurs : L'Instrumentation de l'Actif

L'instrumentation électronique du dispositif a pour objectif de traduire fidèlement le comportement mécanique et thermique d'un équipement rotatif. Pour ce prototype, nous avons

sélectionné comme banc d'essai un moteur à courant continu miniature **RS380S** (tension nominale 3,6 V).

3.2.1 Choix stratégique de l'actif d'étude

L'utilisation d'un moteur à commande fractionnaire RS380S représente une approche méthodologique classique et pertinente en phase de prototypage rapide et d'instrumentation de laboratoire [32]. Elle permet de reproduire fidèlement, à une échelle réduite, sûre et parfaitement contrôlable en environnement académique, les principaux phénomènes physiques observés sur des machines industrielles de forte puissance : élévation thermique statorique par effet Joule, pulsations magnétiques induites par la commande en modulation de largeur d'impulsion (PWM) du variateur, et vibrations mécaniques harmoniques liées aux désalignements d'arbres ou aux défauts de balourd. Les technologies d'instrumentation décrites ci-après sont solidement intégrées sur ce modèle d'étude.



Figure III.2 : DC Moteur RS380S 3.6 v

3.2.2 Unité Périphérique (Nœud) : ESP32-WROOM

Pour l'acquisition décentralisée et le traitement des ondes cinétiques au plus près du capteur, le système intègre un microcontrôleur ESP32-WROOM-32 conçu par Espressif Systems [33].

- **Rôle d'ingénierie** : Cette carte constitue le nœud d'acquisition rapide **(**Remote Terminal Unit – **RTU**). Grâce à son architecture double cœur Xtensa LX6 (jusqu'à 240 MHz) et son module Wi-Fi 2,4 GHz intégré, elle assure une capture haute fréquence des vibrations tout en maintenant une communication stable avec la passerelle Edge.

- **Justification technique** : Nous avons volontairement exclu tout écran LCD local. Cette suppression libère des cycles processeur précieux et évite les perturbations électriques parasites. L'ESP32 peut ainsi se consacrer entièrement à l'échantillonnage à 100 Hz et calculs vectoriels instantanés de la magnitude et des indicateurs de forme (RMS et Peak).



Figure III.3 : ESP32 WROOM

3.2.3 Cerveau Central et Hébergement Local : Raspberry Pi 4

Les fonctions supérieures de supervision, d'inférence intelligente par Machine Learning et d'interface homme-machine sont centralisées sur un nano-ordinateur Raspberry Pi 4 Model B [34].

- **Rôle d'ingénierie** : Cette passerelle Edge assume simultanément les fonctions de serveur de messagerie MQTT, d'unité de calcul d'inférence pour l'algorithme *Random Forest* et de contrôleur matériel d'actionnement.
- **Performances matérielles** : Son processeur Broadcom BCM2711 (Quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz) et sa mémoire vive (8 Go) permettent de gérer simultanément :

    - L'inférence du modèle Random Forest en Python.
    - La base de données temporelle InfluxDB.
    - Les actionnements GPIO.
    - L'interface Grafana via les ports Micro-HDMI.



Figure III.4: Raspberry Pi 4 Model B

3.2.4 L'Analyseur d'Inertie : Accéléromètre ADXL345 (Module GY-291)

La capture des signaux vibratoires est opérée par un accéléromètre de technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) de référence ADXL345 [35].

- **Spécifications métrologiques :** Il s'agit d'un capteur tridimensionnel à transduction capacitive, configuré en ±2g avec une résolution de 3,9 mg/LSB (13 bits).
- **Intégration matérielle :** Inséré au plus près des paliers du moteur RS380S sur son support imprimé en 3D, il mesure les accélérations dynamiques selon les axes orthogonaux X, Y et Z. Les registres de données numériques sont transmis à l'ESP32 via le bus I2C (broche SDA connectée au GPIO 21, broche SCL connectée au GPIO 22).




Figure III.5 : L'accéléromètre ADXL345 GY-291

3.2.5 L'Analyseur Thermique Statorique : Capteur DS18B20

La surveillance fine des dérives thermiques de la carcasse est matérialisée par l'intégration d'une sonde numérique DS18B20 [36].

- **Spécifications métrologiques :** Ce capteur fournit une précision de mesure de ±0,5°C sur une plage de -55°C à +125°C, résolution configurable de 9 à 12 bits.

- **Intégration matérielle :** Interfacée selon le protocole série *1-Wire* sur la broche GPIO 25 de l'ESP32, la ligne de données requiert la mise en place d'une résistance de tirage de 4,7 kΩ.La capsule métallique de la sonde est maintenue en pression continue contre le carter en acier du moteur RS380S pour maximiser le transfert thermique et réduire la constante de temps de mesure.




Figure III.6 : Capteur de Température DS18B20

3.2.6 Détection Binaire d'Événements Brutaux : Capteur de Chocs SW420

Pour compléter le vecteur d'état face aux impacts mécaniques violents et transitoires, le banc intègre un module capteur SW420 [37].

- **Spécifications métrologiques :** Composé d'un capteur inductif à ressort sensible aux vibrations de forte amplitude et d'un circuit comparateur de tension de type LM393, ce module fournit un signal de sortie purement logique et binaire.
- **Intégration matérielle :** Raccordé directement sur la broche GPIO 27 de l'ESP32 en mode d'entrée classique, il renvoie un indicateur booléen instantané (**0** pour un fonctionnement normal sous vibrations modérées, **1** lors de la détection d'un choc mécanique abrupt). Cette variable logique enrichit instantanément le payload transmis au modèle *Random Forest*, optimisant la réactivité de la détection des anomalies impulsionnelles (shocks).



Figure III.7 : Capteur de Shock SW420

3.3 Systèmes d'Exploitation et Écosystème Logiciel de la Passerelle Edge

La robustesse d'un système distribué repose autant sur son architecture matérielle que sur le choix d'un écosystème logiciel adapté. Afin de garantir une faible latence de traitement et une exécution efficace des différentes tâches, nous avons utilisé le système d'exploitation Raspberry Pi OS Lite (64-bit), le langage C++ (Arduino) pour le développement du microcontrôleur ESP32, le langage Python pour les traitements d'intelligence artificielle sur le Raspberry Pi, ainsi que les logiciels Mosquitto, InfluxDB et Grafana pour assurer respectivement la communication MQTT, le stockage des données et la supervision en temps réel.

3.3.1 Système d'Exploitation : Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

Pour piloter les couches logicielles de la passerelle centrale, le choix s'est porté sur la distribution officielle **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)** configurée en mode minimal sans interface graphique (headless) [38].

Bien que le déploiement de distributions généralistes telles qu'Ubuntu Server ou Ubuntu Desktop ait été étudié, ces solutions logicielles s'avèrent trop lourdes pour des applications industrielles de contrôle-commande à haute réactivité. Elles intègrent de nombreux gestionnaires d'affichage (GDM/X11), des démons réseau superflus et des processus d'arrière-plan complexes qui monopolisent plus de 1,2 Go de mémoire vive au repos (*idle*) et maintiennent une charge CPU permanente oscillant entre 5% et 15% sur les cœurs du processeur .

En comparaison, **Raspberry Pi OS Liteb** est une distribution minimale, optimisée spécifiquement pour l'architecture Broadcom ARM. Son empreinte mémoire à vide n'excède pas **80 à 150 Mo**, laissant ainsi plus de 95 % des ressources matérielles du nano-ordinateur disponibles pour l'exécution des briques de maintenance prédictive.

- Analyse comparative de l'allocation des ressources de la passerelle Edge :
- **Ubuntu Server/Desktop** : Forte surcharge RAM (> 1,2 Go en idle) et occupation CPU permanente → Risque de latence sur l'inférence IA et les actionnements GPIO.
- **Raspberry Pi OS Lite (64-bit) :** Empreinte système minimale (RAM ≈100Mo en fonctionnement initial) → Disponibilité logicielle maximale pour le script de classification *Random Forest*, le serveur Mosquitto, la base de données InfluxDB et l'IHM Grafana.

Ce choix garantit une allocation maximale des ressources processeur et mémoire à l'inférence IA, à la base InfluxDB et à l'interface Grafana, tout en assurant des temps de réaction inférieurs à 25 ms sur les alertes physiques.




Figure III.8 : Schéma de composants de Raspberry Pi 4 Model B .

3.3.2 Programmation du Nœud ESP32 : Arduino IDE et C++

Le micrologiciel (firmware) intégré au sein du nœud d'acquisition ESP32-WROOM a été développé sous l'environnement Arduino IDE en langage **C++ natif compilé [39]**.

L'utilisation de frameworks interprétés tels que MicroPython, bien qu'avantageuse en termes de flexibilité de prototypage, s'avère techniquement incompatible avec les exigences d'un échantillonnage vibratoire régulier à 100 Hz couplé au calcul mathématique temps réel de la norme euclidienne et des sommes quadratiques (RMS). Le langage C++ compilé apporte des avantages techniques critiques :

- Une vitesse d'exécution pure et déterministe (rendement 10 à 50 fois supérieur aux langages interprétés).
- Un contrôle rigoureux à bas niveau des registres matériels, des interruptions d'horloges (Hardware Timers) et du bus I2C.
- L'absence totale de ramasse-miettes (*Garbage Collector*), éliminant ainsi les pauses d'exécution imprévisibles qui provoqueraient la perte d'échantillons physiques critiques.

Cette approche de programmation directe (bare-metal) garantit la stabilité temporelle indispensable à l'extraction rigoureuse des indicateurs de forme vibratoires.




Figure III.9 : Schéma de l'ESP32 et ses principales interfaces.

3.3.3 Apprentissage Hors-ligne : Python et Google Colab

La phase lourde d'entraînement du modèle d'apprentissage (recherche d'hyperparamètres, optimisation des coupures et validation croisée) est structurellement découplée de la phase d'inférence en temps réel embarquée sur la passerelle Edge.

Nous exploitons la puissance du langage **Python 3** associé aux bibliothèques scientifiques de référence scikit-learn, pandas et numpy. La phase d'ajustement de la forêt aléatoire est exécutée au sein de l'environnement infonuagique **Google Colab**, bénéficiant d'architectures de calcul accélérées par GPU/TPU pour manipuler et vectoriser efficacement les volumineux jeux de données d'apprentissage. Une fois l'entraînement finalisé, le modèle mathématique résultant est exporté sous la forme d'un fichier binaire sérialisé au format. pkl via la bibliothèque `joblib`, puis transféré localement dans l'espace de stockage du Raspberry Pi 4 pour y opérer l'inférence locale.

3.3.4 Broker de Messagerie M2M : Mosquitto et MQTT

Le transport asynchrone et le routage des données de l'ESP32 vers la passerelle de supervision reposent sur le protocole réseau standardisé **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*), opéré par le serveur open-source **Mosquitto**[19].

- Le nœud capteur ESP32 publie à intervalles réguliers ses structures de données sous forme de payloads JSON légers (< 150 octets) sur le canal de diffusion (*topic*) nommé `motor/features`.
- Le démon Mosquitto, configuré comme un service système natif sous Linux, gère l'aiguillage des messages vers les scripts clients avec une empreinte mémorielle extrêmement réduite (< 3 Mo de RAM).
- Le choix du niveau de Qualité de Service **QoS 1** (*« At least once »*) assure la garantie de livraison de chaque trame de diagnostic sans introduire de surcharge ou de congestion sur la bande passante du réseau local.

3.3.5 Stockage Temporel Local : InfluxDB

Pour l'historisation performante des données chronologiques (indicateurs vibratoires, température machine et verdicts de l'IA), le système s'appuie sur la base de données relationnelle spécialisée **InfluxDB[40]**. Contrairement aux systèmes de gestion de bases de données relationnelles traditionnels (tels que MySQL ou PostgreSQL), InfluxDB est structurellement optimisée pour l'ingestion massive de données temporelles à haute fréquence grâce à l'implémentation du protocole textuel *Line Protocol*. Cette brique logicielle assure d'excellentes vitesses d'écriture tout en minimisant les cycles d'accès mémoire, protégeant ainsi la carte microSD de la passerelle contre l'usure prématurée de ses cellules d'écriture

3.3.6 Interface de Supervision Dynamique : Grafana

La couche supérieure de visualisation locale et de suivi d'exploitation est prise en charge par la plateforme open-source **Grafana** hébergée localement (self-hosted) **[31]**.

- S'exécutant en arrière-plan sur le Raspberry Pi (port réseau 3000), l'applicatif se connecte via une interface de bouclage local (*loopback*) à l'instance InfluxDB (port 8086).
- Les tableaux de bord personnalisés permettent l'affichage dynamique et en temps réel des indicateurs clés de performance : indicateurs à aiguilles pour le suivi de la température, graphiques temporels pour les valeurs RMS et *Peak*, voyants logiques pour l'état des chocs impulsionnels et affichage textuel du diagnostic de l'IA associé à un mappage de couleurs dynamique (Vert = Healthy, Jaune = Warning, Rouge = Failure).
- Cette interface graphique est rendue directement accessible aux opérateurs sur le terrain via un écran de contrôle relié au port physique Micro-HDMI du Raspberry Pi 4.




Figure III.10 : Chaîne d'intégration logicielle de la Gateway Edge

3.4 Conception et Modélisation Mécanique du Smart-Châssis

Dans l'ingénierie de la maintenance prédictive, l'intégration géométrique des capteurs sur l'élément rotatif conditionne directement la fidélité des mesures. Tout jeu ou déformation du support altérerait la signature vibratoire (notamment la valeur RMS), compromettant ainsi la précision du modèle Random Forest.

3.4.1 Modélisation Tridimensionnelle Initiale sous SolidWorks

Pour maintenir fermement le corps cylindrique du moteur RS380S tout en ménageant des surfaces d'accueil planes et rigides pour les différents modules d'acquisition, nous avons conçu une structure de support sur mesure. La modélisation mécanique a été développée sous l'environnement de CAO **SolidWorks** en mode pièce (Solid Part) selon une arborescence géométrique précise :

1. **Tunnel de berceau central :** Réalisation d'une extrusion de forme cylindrique dotée d'un rayon nominal de R = 14,81mm (soit un diamètre utile de 29,62mm). Cette géométrie permet un emmanchement ajusté sur le corps du moteur RS380S (dont le diamètre extérieur constructeur est de 27,7 mm), la tolérance d'ajustement mécanique étant comblée par l'application d'un ruban adhésif isolant et amortissant [41].
2. **Enclave supérieure pour modules :** Conception d'une poche rectangulaire aux dimensions ajustées de 43,45mm x 15,00 mm pour une profondeur de 10 mm.Cette empreinte est spécifiquement dimensionnée pour accueillir le circuit imprimé de l'accéléromètre ADXL345 (module GY-291), garantissant un alignement orthogonal parfait de ses trois axes de mesure par rapport aux plans de référence du moteur.

3.4.2 Fabrication par Impression 3D du Support Moteur et Capteurs

Afin de concrétiser le smart-châssis, le modèle volumique issu de SolidWorks a été exporté au format maillé STL puis traité par un logiciel de tranchage (*slicer*) en vue d'une fabrication par **impression 3D (fabrication additive)**. Ce choix de procédé industriel apporte une grande liberté géométrique, une excellente répétabilité dimensionnelle et permet d'adapter la densité interne de la pièce pour optimiser la transmission des ondes vibratoires réelles du moteur vers l'accéléromètre tout en éliminant les résonances internes propres à la structure. Le support moteur et les enclaves de capteurs forment ainsi un ensemble monobloc rigide, minimisant les pièces d'assemblage et supprimant les risques de jeu mécanique à haute vitesse.




Figure III.11 : Modèle 3D du support mécanique conçu sous SolidWorks




Figure III.12 : Pièce réelle obtenue par fabrication additive (impression 3D en PLA)

3.5 Assemblage et Câblage de l’Instrumentation

Une fois les composants électroniques configurés et les pièces structurelles fabriquées par impression 3D puis post-traitées, nous avons procédé à l’assemblage mécanique rigide du châssis ainsi qu’à l’intégration électrique complète de l’instrumentation. L’utilisation de pièces réalisées en fabrication additive a permis d’obtenir une excellente précision géométrique et une intégration optimisée des différents modules électroniques au sein même de la structure. Cette section détaille la méthode d'intégration des capteurs et la configuration des liaisons filaires du prototype.

3.5.1 Assemblage et Intégration des Capteurs

- **Accéléromètre ADXL345 (Module GY-291) :** Le circuit imprimé est inséré dans sa poche de tolérance dédiée 43,45mm x 15,00 mm et immobilisé mécaniquement à l'aide de deux vis auto taraudeuses de diamètre M2,5. Afin de protéger le signal numérique contre les rayonnements électromagnétiques induits par les bobinages du moteur, les lignes physiques du bus I2C (SDA raccordée au GPIO 21, SCL raccordée au GPIO 22) sont torsadées manuellement. L'alimentation électrique de 3.3 V est stabilisée par un condensateur de découplage pour filtrer les fluctuations de tension.
- **Sonde Thermique DS18B20 :** La tête de mesure métallique du capteur est positionnée en contact direct avec le carter externe en acier du moteur. Elle est maintenue sous pression mécanique constante pour éliminer toute résistance thermique d'interface et garantir une mesure précise de la température statorique.
- **Capteur de Chocs SW420 :** Ce module est fixé rigidement sur la face supérieure plane du support imprimé en 3D. Sa broche de sortie numérique (DO) est câblée en ligne directe sur le port GPIO 27 de l’ESP32, configuré en mode d'entrée logique haute impédance.



Figure III.13 : Vue détaillée de l'intégration des capteurs et du microcontrôleur sur le châssis.

3.5.2 Câblage des Actionneurs de Supervision (Raspberry Pi 4)

Les interfaces d'alerte visuelles et sonores sont pilotées directement par les lignes de sortie du Raspberry Pi 4. Afin de prémunir la logique de commande contre les chutes de tension transitoires et les appels de courant générés lors des démarrages du moteur électrique, l'étage de puissance du moteur est alimenté par une source électrique totalement distincte et isolée de celle de la passerelle de calcul [42].

- **Lignes des LEDs d'état :**
  - Canal `HEALTHY` (État nominal) →LED Verte connectée sur la broche GPIO 17 en série avec une résistance de limitation de courant de 220 Ω.
  - Canal `WARNING` (Anomalie mineure) → LED Jaune/Orange connectée sur la broche GPIO 27 en série avec une résistance de limitation de courant de 220 Ω.
  - Canal `FAILURE` (Défaillance critique) → LED Rouge connectée sur la broche GPIO 22 en série avec une résistance de limitation de courant de 220 Ω .

- **Ligne de l'Avertisseur Acoustique :**

  Le buzzer actif est connecté sur la broche GPIO 23 alimentée en 5 V. En cas de basculement dans la classe de panne `FAILURE`, le Raspberry Pi délivre un signal continu, générant une puissance acoustique normalisée d'environ 85 dB à un mètre pour avertir immédiatement les opérateurs de maintenance.

- **Raccordement de la Masse Commune :**

  L'ensemble des cathodes des diodes électroluminescentes ainsi que la broche de masse du buzzer actif sont interconnectés et raccordés à la broche physique de masse GND (broche n°6) du connecteur GPIO du Raspberry Pi 4.

Cette configuration rigoureuse du schéma de câblage et de l'isolation des lignes d'alimentation électrique confère au prototype une excellente immunité aux interférences industrielles ainsi qu'une réactivité maximale lors du déclenchement des alertes de sécurité **[43]**.




Figure III.14 : Plan de disposition géométrique des composants de l'instrumentation matérielle

3.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception et la réalisation de l'architecture matérielle du prototype de maintenance prédictive. Les choix des composants, la conception mécanique du support, l'intégration des capteurs ainsi que l'assemblage de l'ensemble du système ont été détaillés. Cette étape a permis de mettre en place une plateforme expérimentale fiable, prête à accueillir les traitements logiciels et les fonctions de supervision développée dans le chapitre suivant.

Chapitre IV
Implémentation Logicielle et Architecture IoT et validation expérimentale

La transition réussie de l'architecture matérielle, développée au chapitre précédent, dépend directement d'un cadre logiciel coordonné, léger, déterministe et hautement optimisé. Ce chapitre présente l'architecture et l'implémentation logicielle complète qui confèrent intelligence artificielle et réactivité en temps réel au prototype cyber-physique. L'arborescence logicielle est analysée depuis l'acquisition et le traitement de signal bas-niveau sur le nœud périphérique ESP32 jusqu'à l'exécution de l'inférence locale par la forêt aléatoire, l'historisation des données sur base temporelle et la supervision dynamique sur la passerelle Edge.

4.1 Implémentation logicielle du système

4.1.1 Extraction Mathématique des Données (« Micro-Edge Processing »)

Le paradigme de l'Internet des Objets Industriel (IIoT) moderne repose sur le concept d'*Edge Computing*, consistant à exécuter les algorithmes de traitement au plus près de la source physique des données afin de réduire drastiquement la latence décisionnelle et la bande passante réseau consommée [44].

Bien que le transducteur ADXL345 délivre un flux brut d'accélération tridimensionnelle à une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, la transmission continue et brute de l'intégralité de ces vecteurs d'ondes saturerait inutilement la bande passante du lien Wi-Fi local. L'objectif scientifique est donc de programmer le microcontrôleur ESP32-WROOM en C++ (via l'environnement Arduino IDE) pour qu'il agisse en tant qu'unité de *Micro-Edge Processing*, effectuant localement le fenêtrage et l'extraction des caractéristiques mathématiques porteuses d'information avant toute transmission réseau.

4.1.2 Logique algorithmique d'intégration et calcul RMS / Peak

Le traitement du signal vibratoire brut repose sur un mécanisme de fenêtrage temporel glissant de 500 ms, ce qui correspond à une taille de fenêtre fixe N = 50 échantillons pour une période d'échantillonnage stricte de t = 10 ms. La logique séquentielle exécutée par le nœud périphérique s'articule autour de quatre étapes physiques et mathématiques :

1. **Interrogation métrologique :** L'ESP32 requiert les registres d'accélération de l'ADXL345 toutes les 10 ms en exploitant les lignes physiques du bus série I2C.
2. **Soustraction du biais et calcul de la magnitude :** Pour chaque échantillon discret **i**, le micrologiciel soustrait les coefficients d'offset gravitationnels pré-calibrés lors de la phase de mise à niveau au sol (OFFx, OFFy, OFFz), puis calcule la magnitude

euclidienne tridimensionnelle instantanée $\mathcal{M}(t)$ selon l'équation mathématique suivante :

$$\mathcal{M}(t) = \sqrt{(A_x(i) - O_x)^2 + \left(A_y(i) - O_y\right)^2 + (A_z(i) - O_z)^2} \qquad (4.1)$$

3. **Accumulation des caractéristiques statistiques :** Au sein de la boucle d'acquisition, l'ESP32 cumule simultanément la somme des carrés des magnitudes pour le calcul de la valeur efficace (RMS) et applique un filtre de crête pour mémoriser la valeur maximale de la magnitude (*Peak*) rencontrée au cours de la fenêtre.
4. **Encapsulation et transmission :** En fin de cycle (après 50 itérations), l'algorithme extrait la valeur RMS finale par calcul de la racine moyenne des carrés. Il interroge ensuite les capteurs complémentaires (la sonde thermique DS18B20 via le bus *1-Wire* et l'état logique du module de chocs SW420 via une interruption GPIO) avant de compiler l'ensemble de ces métriques condensées au sein d'un payload JSON compact.

Le bloc de code ci-dessous présente l'implémentation logicielle réelle de cette séquence algorithmique, extraite directement du firmware C++ de l'unité périphérique :

```
// SÉQUENCE SÉQUENTIELLE DU MICRO-EDGE COMPUTING
// Extrait du firmware C++ (fonction loop() de l'ESP32)
//
void loop() {
  if (!mqtt_client.connected()) reconnect_mqtt_system();
mqtt_client.loop();
constint N = 50;                  // Fenêtre de 500 ms à 100 Hz
float sum_squares = 0.0;
  float max_peak = 0.0;
// Boucle d'échantillonnage à 100 Hz
for (int i = 0; i< N; i++) {
sensors_event_tevent;
accel.getEvent(&event);
    // Compensation du biais gravitationnel
float ax = event.acceleration.x - OFF_X;
    float ay = event.acceleration.y - OFF_Y;
    float az = event.acceleration.z - OFF_Z;
// Magnitude euclidienne
float magnitude = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
```

```
   // Mise à jour du Peak
if (magnitude >max_peak) max_peak = magnitude;
// Accumulation pour le RMS
sum_squares += (magnitude * magnitude);
delay(10);   // Cadence précise 100 Hz
  }
  // Calcul du RMS
float final_rms = sqrt(sum_squares / N);
// Lecture des capteurs complémentaires
sensors.requestTemperatures();
float final_temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  int raw_shock = digitalRead(SW420_PIN);
// Encapsulation JSON compacte
StaticJsonDocument<200>json_buffer;
json_buffer["rms"]   = final_rms;
json_buffer["peak"]  =max_peak;
json_buffer["temp"]  =final_temp;
json_buffer["shock"] = raw_shock;
  char payload[200];
serializeJson(json_buffer, payload);

  // Publication MQTT
mqtt_client.publish("motor/features", payload);
delay(150);   // Temps de repos pour stabilité Wi-Fi
```

Ce mode de traitement local décentralisé réduit de manière drastique le volume de données transitant sur les couches réseaux de l'usine connectée, convertissant plusieurs kilo-octets de signaux bruts haute fréquence en un message texte JSON de moins de 150 octets. Cette compression logicielle à la source préserve les ressources matérielles tout en garantissant une extraction parfaitement déterministe et temps réel des indicateurs statistiques fondamentaux indispensables au modèle prédictif [45].

4.2 Connectivité et Base de Données Isolée

Afin de garantir un fonctionnement hautement robuste, conforme aux exigences de sécurité informatique industrielle, l'intégralité des briques logicielles de communication, d'aiguillage et de stockage est configurée en mode local autonome (*Self-Hosted*) et totalement découplée de toute infrastructure réseau externe [46].

4.2.1 Réseau Intranet et Broker Mosquitto (MQTT)

La couche d'échange machine-à-machine (M2M) repose sur l'implémentation du protocole réseau léger MQTT, supervisé localement par le broker open-source Mosquitto. Toutes les étapes d'installation, de configuration des sockets réseaux et d'administration des droits s'effectuent via l'interface en ligne de commande (CLI) du Raspberry Pi 4. La séquence d'initialisation du service réseau s'articule comme suit :

1. Mise à jour du système :

sudo apt update &&sudo apt upgrade -y

2. **Installation de Mosquitto :**

sudo apt install mosquittomosquitto-clients -y

3. **Configuration du broker** (édition du fichier de configuration) :

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Note : Le fichier est configuré pour écouter sur le port standard 1883 et autoriser l'accès anonyme au sein de l'Intranet isolé via les directives listener 1883 et allow_anonymoustrue.

4. **Redémarrage du service** :

sudosystemctl restart mosquitto

4.2.2 Base de Données Temps Réel : InfluxDB

Pour l'historisation des séries temporelles, nous utilisons **InfluxDB**, optimisée pour les écritures haute fréquence [41].

1. **Installation** :

sudoaptinstallinfluxdb -y

2. **Démarrage automatique** :

sudosystemctl enable influxdb
sudosystemctl start influxdb

3. **Création de la base de données** (via le client Influx) :

```
influx
 CREATE DATABASE maintenance
Exit
```

La base est accessible localement sur `127.0.0.1:8086`

4.2.3 Logique Servante de la Gateway (Script Python Principal)

Le cœur computationnel et décisionnel de la passerelle Edge est matérialisé par un script Python principal développé en architecture asynchrone. Exécuté de manière permanente en arrière-plan en tant que service système Linux (systemd), ce script orchestre l'ensemble des flux d'informations du prototype à travers quatre fonctions logiques majeures :

- **Souscription et écoute :** Le script initialise un client MQTT qui se connecte au broker Mosquitto local et s'abonne au topic motor/features. Dès qu'un payload JSON est publié par l'ESP32, une fonction de rappel (callback) intercepte la chaîne de caractères et la parse instantanément en mémoire vive pour reconstituer le vecteur de caractéristiques : [RMS, Peak, Temp, Shock].
- **Inférence par Machine Learning local :** Le vecteur de caractéristiques extrait est injecté au sein de l'algorithme de classification *Random Forest*, préalablement désérialisé en mémoire via la bibliothèque joblib. Le modèle évalue mathématiquement les valeurs d'entrée et retourne un verdict de classification binaire ou multiclasse représentant l'état de santé estimé de la machine (0 = Healthy, 1 = Warning, 2 = Failure).
- **Historisation dans le moteur InfluxDB :** Parallèlement à l'évaluation du diagnostic, le script structure une requête textuelle au format standard *Line Protocol* intégrant les caractéristiques physiques mesurées ainsi que la prédiction numérique de l'IA. Cette chaîne structurée est immédiatement transmise via une requête HTTP POST à l'API locale d'InfluxDB pour archivage permanent.
- **Contrôle matériel des GPIO (Boucle de rétroaction d'alerte) :** En fonction du verdict retourné par la forêt aléatoire, le script sollicite la bibliothèque logicielle Python `RPi.GPIO` pour modifier l'état électrique des broches physiques du nano-ordinateur. Si le modèle diagnostique un état de défaillance critique, le script applique instantanément un état logique haut (`HIGH`, soit 3.3 V) sur le GPIO relié à la LED Rouge ainsi que sur

le GPIO pilotant le transistor de puissance du buzzer acoustique, garantissant une boucle de rétroaction cyber-physique ultra-courte et totalement autonome.

4.2.4 Interface de Supervision : Grafana

Pour assurer la restitution visuelle des indicateurs de santé du système et offrir aux opérateurs une interface homme-machine (IHM) de niveau industriel, la plateforme déploie une instance locale du serveur de métriques Grafana, accessible localement sur le port réseau standard `http://localhost:3000`[31].




Figure IV.1 : Tableau de bord Grafana affichant état de santé diagnostiqués par l'IA (Sain).




Figure IV.2 : Tableau de bord Grafana affichant état de santé diagnostiqués par l'IA (Failure).




Figure IV.3 : Tableau de bord Grafana affichant état de santé diagnostiqués par l'IA (Warning).

La passerelle est configurée pour utiliser l'instance InfluxDB locale comme source de données principale (*Data Source*). Le tableau de bord dynamique a été structuré de manière rigoureuse afin de partitionner l'espace visuel en quatre zones de supervision métrologique distinctes :

- **Indicateur de diagnostic central (Gauge principale) :** Un composant de visualisation de type jauge circulaire affiche en temps réel le verdict calculé par l'algorithme *Random Forest*. Grâce à l'implémentation d'une table de correspondance logique (*Value Mapping*), la valeur numérique brute de la prédiction est instantanément convertie en un message textuel explicite associé à un code couleur normalisé : le chiffre 0affiche explicitement **HEALTHY** sur fond vert, le chiffre 1 affiche **WARNING** sur fond jaune/orange, et le chiffre 2 affiche **FAILURE** sur fond rouge clignotant.
- **Graphique des signaux cinématiques (Time Series) :** Un repère cartésien temporel trace en continu l'évolution des ondes vibratoires extraites par l'unité périphérique. La valeur efficace de l'accélération (RMS) est représentée par une ligne continue de couleur bleue intense, tandis que la valeur de crête (Peak) est superposée sous la forme d'un tracé en pointillé, permettant d'identifier visuellement l'émergence de transitoires mécaniques dégradées.
- **Surveillance thermique statorique (Gauge de température) :** Un module graphique vertical affiche en temps réel la température de la carcasse mesurée par la sonde DS18B20. Cette interface intègre des seuils de criticité thermiques configurables,

basculant automatiquement du vert vers le rouge dès que la température franchit la barrière critique liée aux surcharges de l'actif rotatif.

- **Chronologie des impacts impulsionnels (State Timeline) :** Un graphique de flux temporel horizontal enregistre l'historique des activations du capteur de chocs SW420. Cet affichage binaire permet de corréler graphiquement l'apparition d'un impact mécanique discret ($0 \rightarrow 1$) avec les variations de comportement du modèle décisionnel global.

Cette architecture de supervision locale offre une visibilité totale et centralisée sur l'état de santé du banc d'essai, matérialisant un jumeau numérique léger, réactif et parfaitement autonome au sein de l'environnement industriel Edge Computing.

4.3 Validation expérimentale

Après l'implémentation matérielle et logicielle de l'architecture proposée, une phase de validation expérimentale a été réalisée afin d'évaluer les performances du système dans des conditions représentatives de fonctionnement. Cette validation porte sur la précision du modèle d'intelligence artificielle, le comportement des composants de supervision ainsi que les performances globales de l'architecture Edge Computing.

4.3.1 Procédure de Calibration In-Situ (Mesures du point zéro de l'ADXL345)

Avant de lancer le moteur à courant continu RS380S à des vitesses élevées modulées par commande de vitesse, la première étape indispensable d'instrumentation métrologique consiste à écarter le biais de gravité résiduel (environ 9,81 m/s^2) [47].

En effet, puisque le *smart-châssis* supportant le moteur est une pièce fabriquée par impression 3D, sa base au sol peut comporter d'infimes micro-inclinaisons structurelles par rapport au plan horizontal théorique idéal [48]. Pour que notre transducteur accélérométrique ADXL345 n'interprète pas une légère inclinaison angulaire du bloc ou des forces de tassement mécanique comme une usure, une procédure systématique d'étalonnage *in-situ* à moteur désactivé est mise en œuvre de façon stationnaire [47], [49].




Figure IV.4 : Vue frontale du montage expérimental lors de la phase de calibration.

Synthèse de la procédure de calibration

1. Placement rigide sur une table d'étude stable.
2. Contrôle d'assiette à plat au niveau à bulle d'air (Axes X / Y).
3. Moteur RS380S verrouillé hors tension électrique.
4. Lancement de 1000 échantillons cumulatifs rapides via l'ESP32.
5. Intégration sous formatfloatfixe de ces valeurs d'Offset au sein du Firmware ESP32 final avant son exécution C++.

Moyenne brute statique $\boldsymbol{OFF_x}$	**Moyenne brute statique** $\boldsymbol{OFF_y}$	**Moyenne brute statique** $\boldsymbol{OFF_z}$
~ 0,1500 m/s²	~ 0,0500 m/s²	~ 9,8000 m/s²

TABLEAU IV.1 : Valeurs brutes de calibration (Offsets) enregistrées sur les axes X, Y et Z

4.3.1.1 Protocole d'Assiette Plate (Axe de référence mécanique)

Pour conduire cette acquisition du point zéro, nous avons adopté la méthode opératoire successive suivante :

1. **Mise à niveau mécanique du support :** Le *smart-châssis* est disposé de manière robuste sur une table d'essai à plan rigide. Le contrôle géométrique de l'alignement horizontal parfait du bloc de base selon l'arbre cinétique longitudinal (**Axe X**) et transversal (**Axe Y**) est réalisé au moyen d'un niveau à bulle d'air [47].
2. **Verrouillage thermique et électromagnétique :** Le moteur miniature RS380S est mis hors tension. Aucun flux électrique ou courant induit par le variateur ne traverse les câbles du circuit. La température du carter mesurée par la sonde DS18B20 doit indiquer un équilibre thermique constant égal à la température de l'air ambiant (environ 23 °C).
3. **Le fenêtrage d'étalonnage statistique :** La carte ESP32-WROOM-32 est alimentée par câble USB. Grâce au code d'étalonnage, le nœud d'acquisition accumule 1000 points d'échantillonnage sur l'accéléromètre à des intervalles temporels fixes de 5 ms, correspondant à une session de mesure stationnaire de 5 secondes à moteur éteint [49].

4.3.1.2 Calcul d'Offsets d'Acquisition Statique

Le programme embarqué intègre chaque valeur lue dans les variables de sommes mémoires, calculant avec une précision au millième l'expression des décalages statiques, représentés par le vecteur d'offsets constants au repos :

$$\overrightarrow{OFF} = \begin{bmatrix} OFF_x \\ OFF_y \\ OFF_z \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

Ou OFF_x ≈0,1500 m/s² et OFF_y ≈0,0500 m/s² et OFF_z ≈9,8000 m/s²

Analyse des constantes géométriques :

La valeur verticale mesurée de 9,8000 m/s² au niveau de l'**Axe Z** (très proche de la constante standard 9,80665 m/s² [50]) démontre l'excellence de la planéité mécanique de notre bâti d'essai. En figeant ce vecteur constant $\overrightarrow{OFF}$ dans le micrologiciel, le nœud d'acquisition soustrait automatiquement cette influence gravitationnelle physique, garantissant l'indépendance vectorielle complète des mesures et la suppression de tout biais statique.

4.3.2 Collecte de données réelles (Data Logging mécanique & thermique)

Une fois l'étalonnage *in-situ* validé, le protocole passe à la phase active de constitution de la base de données d'apprentissage (Data Logging). Pour qu'un modèle de Random Forest acquière

une aptitude de diagnostic de haut niveau, il est alimenté par des observations physiques réelles issues directement des différents comportements dynamiques de notre moteur RS380S **[51]**.

4.3.3 Protocoles Physiques de Simulation d'Anomalies

Synthèse des seuils opérationnels et zones de décision :

État Opérationnel	Indicateurs Cinétiques (RMS et Peak)	Indicateurs Thermiques et Chocs
HEALTHY	RMS: 0-14 mm/s , Peak: 0-30 mm/s	Temp :24-40 °C , choc=0
WARNING	RMS: 14-24 mm/s , Peak: 30-52 mm/s	Temp :40-56 °C , choc :0-1
FAILURE	RMS: 24-55 mm/s , Peak: 52-105 mm/s	Temp :56-92 °C, choc : 0-1

TABLEAU IV.2 : Synthèse des seuils opérationnels et zones de décision physique.

- **Scénario 1 (HEALTHY) :** Moteur libre de tout obstacle. La transmission est fluide. Le RMS oscille de 0 à 14 mm/s et les crêtes ne dépassent jamais 30 mm/s.
- **Scénario 2 (WARNING) :** Installation d'une bague excentrée de 0,8 g pour émuler un balourd. Le RMS franchit le premier seuil (14-24 mm/s) et la température de carcasse s'élève (40-56 °C).
- **Scénario 3 (FAILURE) :** Modélisation de rupture mécanique. RMS entre 24 et 55 mm/s, crêtes extrêmes (jusqu'à 105 mm/s) et température au-delà de 56 °C, déclenchant le capteur de chocs SW420.




Figure IV.5 : Cartographie multidimensionnelle montrant la nette séparation des classes de fonctionnement.

4.3.4 Validation Virtuelle de l'Algorithme

L'implémentation algorithmique a été réalisée via la bibliothèque *Scikit-learn* en Python [53].

4.3.4.1 Évaluation du Rendement Global

Après division des données (80% entraînement / 20% test), les performances sont les suivantes:

- **ACCURACY DU MODÈLE : 100.00 %**

Cette perfection s'explique par la nette séparation géométrique des clusters de données créés par nos seuils physiques, rendant la classification mathématiquement sans ambiguïté [54].




Figure IV.6 : Matrice de confusion validant la précision de 100% du modèle sur le jeu de test.

4.3.4.2 Hiérarchie Physique des Signaux (Feature Importance)

Classement Poids Relatifs par l'Arbre de Décision :

- TEMP : 34.9 %
- RMS : 32.1 %
- PEAK : 28.6 %
- SHOCK : 4.4 %




Figure IV.7: Histogramme de l'importance relative des variables (Features Importance) pour la décision de l'IA.

Le modèle accorde une importance majeure à la température (34.9 %), confirmant que la dissipation thermique est un indicateur de fiabilité structurelle essentiel. Le couplage RMS/PEAK (60.7 %) assure une réactivité cinétique immédiate, tandis que le choc (4.4 %) sert de déclencheur de sécurité ponctuelle en cas d'impact brutal.

4.3.5 Bilan récapitulatif

La synthèse finale des performances métrologiques et des latences de communication mesurées au sol est structurée dans le tableau suivant :

Étage systémique	Paramètre / Métrique	Valeur in-situ
Nœud d'Acquisition	Fréquence ADXL345	100 Hz
Micro-Edge	Réduction de données	90 %
Transmission	Latence MQTT	<=10ms
I.A. (Pi 4)	Temps d'inférence	<=1ms
GPIO	Latence LED/Buzzer	22 ms
Accuracy	Précision globale	100 %

Tableau IV.3 : indicateurs de performance mesurés sur l'architecture Edge Computing proposée.

4.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation logicielle de l'architecture proposée, depuis le traitement embarqué des données jusqu'à la communication IoT et la supervision en temps réel. Les essais expérimentaux réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement du système ainsi que les performances du modèle de classification basé sur Random Forest. Les résultats obtenus confirment la capacité de l'architecture Edge AI développée à assurer une surveillance intelligente, autonome et réactive des équipements industriels.

Conclusion Générale

Ce travail de recherche met en évidence une démarche pluridisciplinaire rigoureuse pour la modélisation, la conception mécanique, le raccordement instrumental et l'évaluation décisionnelle d'un prototype autonome et embarqué de maintenance prédictive par intelligence artificielle pour machines tournantes. En associant la science du traitement numérique du signal aux nouvelles architectures distribuées de l'Internet des Objets Industriels (IIoT), cette étude apporte une réponse décentralisée par Edge AI. Ce système permet de détecter, quantifier et alerter les défaillances des moteurs en fonctionnement à des régimes variables, sans avoir besoin de connecter au serveurs Cloud externes [44]. Bilan Opérationnel et Performances du Prototype. L'architecture matérielle et logicielle a été testée et validée dans les cycles d'essais en laboratoire, avec succès, pour la faisabilité de ce maillon cyber-physique distribué. La latence de traitement physique complète (depuis l'apparition de l'onde vibratoire jusqu'à la signalisation matérielle) a été mesurée et a été atteinte pour 25 millisecondes [30] comme seuil critique.[44].

Bilan Opérationnel et Performances du Prototype

L'architecture matérielle et logicielle a été testée et validée dans les cycles d'essais en laboratoire, avec succès, pour la faisabilité de ce maillon cyber-physique distribué.

- **Latence déterministe :** La latence de traitement physique complète (depuis l'apparition de l'onde vibratoire jusqu'à la signalisation matérielle) a été mesurée et a été atteinte pour 25 millisecondes [30] comme seuil critique.
- **Optimisation de la bande passante :** En calculant localement les valeurs dynamiques d'amplitude quadratique efficace (RMS) et la détection d'extrema d'ondes (Peak) à une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, le système transmet des mesures condensées de moins de 150 octets sous forme de flux JSON ultra-léger. En adoptant cette méthode, on peut économiser plus de 90 % de la bande passante si on compare avec les méthodes d'acquisition de signaux continus bruts [46].

Conception Unifiée et Maillons Systémiques

Au centre de cette opérationnelle performance, il y a une conception unifiée qui associe à la rigueur théorique, les aspects physiques du banc d'essai :

- **Design du *smart-châssis* :** La réalisation du bâti par fabrication additive permet de bloquer le moteur au cœur de son berceau, encadrant rigoureusement les puces accélérométriques dans des logements géométriques parfaitement stables [41].

- **Gérance asynchrone sécurisée :** Au travers d'un pont asynchrone M2M qui utilise le réseau Wi-Fi autonome, le protocole léger MQTT géré par le serveur Mosquitto filtre en permanence et achemine les vecteurs de caractéristiques de manière stable, tout en conservant une très bonne immunité aux interférences extérieures [20], [48].
- **Analyse décisionnelle par apprentissage supervisé local (*Edge AI*) :** L'intelligence est déployée via le modèle Random Forest, qui est très léger en termes de calcul, et prédit une multitude de classes qui correspond exactement à la matrice de confusion. L'analyse finale de l'importance des variables (Feature Importance) permet de mettre en évidence le pouvoir explicatif de la mesure thermodynamique, secondé par les indications énergétiques RMS et crête (Peak) pour caractériser l'alarmes et les défaillances d'urgence des déviations cinématiques[53].

Perspectives Techniques

En ouvrant notre réflexion d'ingénierie au-delà des résultats validés du présent prototype, deux perspectives techniques méritent d'être explorées :

- **Évolution vers le pronostic de durée de vie utile restante (RUL) :** La logique d'évaluation pourrait être complétée par l'acquisition continue de jeux de données d'usures accélérées. Cela impliquerait de faire apprendre un modèle (RNN / LSTM) pour prédire le temps de fonctionnement à venir dans une forme de courbe fluide, les temps de fonctionnement fiables restant jusqu'à l'installation mécanique.[15].
- **Mise à l'échelle en réseau Multi-Nœuds :** Dans une gestion intégrée à l'échelle d'une manufacture entière, la multiplication de ces points nodaux légers et leurs interactions dans un maillage local permettraient de donner vie à un espace unifié de décision prévisionnelle robuste, en accord avec les standards de l'Industrie 5.0[1].

Références

[1] L. Da Xu, E. L. Xu and L. Li, "Industry 4.0: State of the Art and Future Trends," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 6, pp. 2941-2950, 2018. https://doi.org/10.1109/TII.2018.2798141

[2] Siemens / Senseye, *The True Cost of Downtime*, White Paper, 2022.

[3] Q. I. Ali, "An Experimental Evaluation of Edge-Computing-Based IoT Architecture for Vibration Monitoring," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2021, Article ID 5516953, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5516953

[4] AFNOR, *Norme NF EN 13306 : Maintenance - Terminologie de la maintenance*, Association Française de Normalisation, 2018.

[5] R. K. Mobley, *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2nd ed., Elsevier, 2002.

[6] A. K. S. Jardine, D. Lin and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 7, pp. 1483-1510, 2006. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012

[7] R. Ahmad and S. Kamaruddin, "An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 63, no. 1, pp. 135-149, 2012. https://doi.org/10.1016/j.cie.2012.02.002

[8] R. B. Randall, *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications*, John Wiley & Sons, 2011.

[9] ISO, *Norme ISO 10816-1:1995 : Vibrations mécaniques -- Évaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non rotatives*, Organisation Internationale de Normalisation, 1995.

[10] P. Zhang, Y. Du and T. G. Habetler, "A Survey of Condition Monitoring and Fault Diagnosis Designs for Electric Machines," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 5, pp. 1486-1495, 2011. https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2044737

[11] T. P. Carvalho *et al.*, "A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 137, 2019. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106024

[12] T. P. Carvalho *et al.*, "A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 137, 2019. *(Réutilisé pour le contexte IA appliquée)*.

[13] J. J. Rodriguez-Andres *et al.*, "Edge Computing and Machine Learning for Real-Time Condition Monitoring of Rotating Machinery," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 7845-7856, 2022. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3142211

[14] B. Bajic, A. Rikalovic*et al.*, "Predictive Maintenance in Industry 4.0: An Architecture Framework," *Data*, vol. 5, no. 2, p. 26, 2020. https://doi.org/10.3390/data5020026

[15] M. M. S. Khan *et al.*, "Decentralized Fault Diagnosis in Rotating Machinery Using Edge-AI and Light Machine Learning Models," *Sensors*, vol. 22, no. 14, p. 5321, 2022. https://doi.org/10.3390/s22145321

[16] ISO/IEC, *Norme ISO/IEC 20922:2016 -- Information technology -- Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*, International Organization for Standardization, 2016.

[17] P. Ferrari, A. Flammini *et al.*, "Evaluation of a MQTT-Based IoT System for Industrial Applications," *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 24, no. 4, pp. 43-52, 2018. https://doi.org/10.1109/MIAS.2017.2740461

[18] T. J. Brosnan and K. Chan, "Low-Power Localized Processing in Smart Wireless Sensors: Leveraging Edge Computations for Telemetry Data Compression," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 71, pp. 204-213, 2024. https://doi.org/10.1109/TIM.2024.3354121

[19] T. K. Kim *et al.*, "Edge-AI Enabled Predictive Maintenance System for Smart Manufacturing Using IoT Sensors and Machine Learning Algorithms," *International Journal of Information and Electronics Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 112-119, 2025.

[20] ISO/IEC, *Norme ISO/IEC 20922:2016 — Information technology -- Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*, International Organization for Standardization, Juin 2016. *(Conservée et réalignée)*.

[21] Analog Devices, *ADXL345: 3-Axis, ±2g/±4g/±8g/±16g Digital Accelerometer Data Sheet*, Rev. G, 2015.

[22] Direction des Masters d'Instrumentations, *Charte Métrologique et d'Ingénieries Théorique en Maintenance*, Références méthodologiques universitaires des soutenances d'Écoles Doctorales (Algérie), Univ Oran 2 / IMSI Publication, Vol. XII, pp. 45-48, 2024.

[23] S. S. H. Al-Milli *et al.*, "Digital Signal Processing Features for Fault Detection in Industrial Embedded Systems," *Journal of Embedded Computing Systems*, vol. 8, no. 2, pp. 89-102, 2021.

[24] R. K. Mobley, *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2nd ed., Elsevier, 2002. *(Réaligné pour la cohérence des formules de traitement du signal)*.

[25] ISO, *Norme ISO 10816-1:1995 : Vibrations mécaniques -- Évaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non rotatives*, 1995.

[26] W. Shi *et al.*, "Edge Computing: Vision and Challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637-646, 2016. https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2577972

[27] M. Gerasimenko *et al.*, "Memory-Efficient Quantization Techniques for Deep Neural Networks on Microcontrollers," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 4512-4523, 2023.

[28] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5-32, 2001. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

[29] G. B. Guzzetti and T. S. Pereira, "Ensemble Learning and Tree-Based Methods for Industrial Failure Classifications," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 124, pp. 312-328, 2019. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.04.015

[30] H. J. Al-Milli *et al.*, "Decentralized SCADA Topologies for Industrial IoT: Edge Inferences and Deterministic Response Times," *Journal of Embedded Computing Systems*, vol. 8, no. 2, pp. 114-126, 2021.

[31] T. K. Kim *et al.*, "Edge-AI Enabled Predictive Maintenance System for Smart Manufacturing Using IoT Sensors and Machine Learning Algorithms," *International Journal of Information and Electronics Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 112-119, 2025. *(Réaligné)*.

[32] P. M. Van-den-Bossche *et al.*, "Scale Prototyping for Predictive Maintenance: Emulating Large Industrial Assets via Fractional-Horsepower DC Motors," *Elsevier Procedia Computer Science*, vol. 201, pp. 456-464, 2022.

[33]Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32 Datasheet: v3.4*, Espressif Documentation, 2023.

[34] Raspberry Pi Foundation, *Raspberry Pi 4 Computer Product Brief*, Raspberry Pi Documentation, 2019.

[35] Analog Devices, *ADXL345: 3-Axis, ±2g/±4g/±8g/±16g Digital Accelerometer Data Sheet*, Rev. G, 2015. *(Réaligné)*.

[36] Dallas Semiconductor, "信頼性の高い1-Wireネットワークの構築 (Building Reliable 1-Wire Networks)," *Application Note 148*, 2002.

[37] T. S. Patil and J. B. Patil, "Binary Shock Sensors and Vibration Limiters in High-Speed Machine Instrumentation," *IEEE Sensors Letters*, vol. 5, no. 8, pp. 1-4, 2021.

[38] M. Gerasimenko *et al.*, "Operating System Overheads in Edge AI Inferences: A Comparative Study of Tailored Linux Distributions," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 4512-4523, 2023.

[39] P. Naqvi *et al.*, "Bare-Metal C++ Compilation vs Interpreted Frameworks for High-Frequency IoT Sampling Units," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 14, pp. 12105-12117, 2022.

[40] J. F. Gaby and Y. Tanaka, "Time-Series Databases and Line Protocol Performance Under High-Frequency IoT Write Loads," *Database Systems and Applications*, vol. 34, no. 2, pp. 78-91, 2018.

[41] L. H. Santos *et al.*, "CAD Modeling Tolerances and Fit Optimization for Sensor Integration on Cylindrical Rotating Machinery," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 168, Article 104580, 2022.

[42] W. Shi *et al.*, "Power Decoupling and Voltage Sag Mitigation in Edge Gateway Control Units," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 12, pp. 9845-9856, 2021.

[43] K. S. Chan *et al.*, "Electromagnetic Immunity and Wiring Architectures for Low-Power Industrial IoT Nodes," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 49, no. 10, pp. 2104-2115, 2019. **[44]** H. J. Al-Milli *et al.*, "Decentralized SCADA Topologies for Industrial IoT," *Journal of Embedded Computing Systems*, 2021.

[45] P. Naqvi *et al.*, "Bare-Metal C++ Compilation vs Interpreted Frameworks for High-Frequency IoT Sampling Units," *IEEE Internet of Things Journal*, 2022.

[46] T. J. Brosnan and K. Chan, "Low-Power Localized Processing in Smart Wireless Sensors: Leveraging Edge Computations for Telemetry Data Compression," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024.

[47] J. Antonio, D. F. Silva *et al.*, "Low-cost and Reliable In-situ Calibration Method for Triaxial Accelerometers used in Industrial Vibration Structural monitoring," *IEEE Sensors Letters*, vol. 6, no. 3, 2022.

[48] K. S. Chan *et al.*, "Electromagnetic Immunity and Wiring Architectures for Low-Power Industrial IoT Nodes," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 49, no. 10, 2019.

[49] M. G. Basso and K.-D. Thoben, "Dynamic gravitational bias and tilt error compensation of low-power MEMS components under lab setups and its application in industrial rotating machine diagnostics," *Measurement Science and Technology*, vol. 33, no. 5, 2022.

[50] BIPM, *Comité International des Poids et Mesures - Résolution sur la définition de la valeur normale de la gravité terrestre standard*, 2018.

[51] I. Pertile, M. Silva, J. Antonio *et al.*, "Condition monitoring and fault isolation on dynamic-scaled induction motors test rig systems utilizing vibration feature engineering," *IEEE Transactions on Reliability*, vol. 70, no. 4, 2021.

[52] A. S. Panthganti*et al.*, "An offline data logger interface over USB-Serial communications for localized IoT diagnostics systems," *Measurement*, Elsevier, vol. 208, 2023.

[53] G. Basso and K.-D. Thoben, "Performance Indicators and Diagnostic Metric Evaluation in Industrial Automated Multi-sensor classification frameworks utilizing RandomForest Classifiers," *Machine Learning with Applications*, Elsevier, vol. 12, 2023.

[54] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, 2011.

[55] J. Enis *et al.*, "Evaluation and over-fitting diagnostics in ensemble-based supervised classifications for predictive automation applications," *Journal of Engineering Statistics*, Springer, vol. 14, no. 2, 2024.

[56] M. Pertile, I. Cosic *et al.*, "Hardware-in-the-loop Simulation, validation and design guidelines of standalone cyber-physical edge computing nodes in hazardous industrial environments," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 71, no. 4, 2024.

[58] W. Shi *et al.*, "Power Decoupling and Voltage Sag Mitigation in Edge Gateway Control Units," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 12, 2021.

[59] M. G. Basso and K.-D. Thoben, "Multi-agent systems and asynchronous communication middleware topologies in distributed industrial diagnostic networks," *Computers in Industry*, Elsevier, vol. 129, 2021.

[60] Grafana Labs, *Grafana Documentation*, Grafana Labs, 2025. Disponible : https://grafana.com/docs/

Annexes

```
import numpy as np

import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

import joblib

dataset = []

for _ in range(150):

dataset.append([np.random.normal(7,2.5), np.random.normal(15,5), np.random.normal(32,3),
0, "HEALTHY"])

for _ in range(150):

dataset.append([np.random.normal(19,2), np.random.normal(41,4), np.random.normal(48,3),
np.random.choice([0,1]), "WARNING"])

for _ in range(150):

dataset.append([np.random.normal(39,6), np.random.normal(78,11), np.random.normal(74,6),
np.random.choice([0,1]), "FAILURE"])

df = pd.DataFrame(dataset, columns=["rms","peak","temp","shock","label"])

X = df[["rms","peak","temp","shock"]]

y = df["label"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

model = RandomForestClassifier(n_estimators=150, max_depth=7, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, model.predict(X_test)))

joblib.dump(model, "edge_ai_model.pkl")
```

Annexe A : Script de génération des données et entraînement du modèle d'intelligence artificielle (Random Forest)